






●4極シリーズ

極数(P), 素子数(E), フレーム(AF)		4P・3E・600AF	4P・3E・800AF	4P・3E・1000AF	4P・3E・1200AF	4P・3E・1600AF
電気方式		3φ4W	3φ4W	3φ4W	3φ4W	3φ4W
定格電圧(V)	AC	600	600	600	600	600
	DC					
定格電流(A)		●500, ●600	●500, ●600 ●700, ●800	●1000	●1200	●1400, ●1600
型式		B-604FA	B-804FK	B-1004FA	B-1204FA	B-1604F
詳細説明ページ		120	122	124	126	128
外観		     50Hz, 60Hzをご指定下さい 50Hz, 60Hzをご指定下さい 50Hz, 60Hzをご指定下さい 50Hz, 60Hzをご指定下さい 50Hz, 60Hzをご指定下さい				
定格遮断容量 AC		110V				
JIS (kA) JEM	220V	100/85	150/125	150/125	150/125	150/125
	460V	50/42	100/85	100/85	100/85	100/85
	600V	25/22	50/42	50/42	50/42	80/70
	DC	125V				
		250V				
	A	280	280	280	280	415
	B	274(434, バー端子含む)	410(570, バー端子含む)	410(570, バー端子含む)	410(570, バー端子含む)	560
	C	103	150	150	150	226
	(mm) D	141	190(298, 補助ハンドル付)	190(298, 補助ハンドル付)	190(298, 補助ハンドル付)	299(403, 補助ハンドル付)
基準周囲温度(°C)		40	40	40	40	40
標準接続方式		バー端子方式	バー端子方式	バー端子方式	バー端子方式	裏面バースタッド方式
接続可能最大電線(mm²)						
取 付 可 能 付 属 装 置	接続方式 裏面形 SD	●	●	●	●	●(標準)
	埋込形 FP	●	●	●	●	●
	補助スイッチ AX	●	●	●	●	●
	警報スイッチ AL	●	●	●	●	●
	電圧引外し装置 SHT	●	●	●	●	●
	不足電圧引外し装置 UVT	●	●	●	●	●
	端子台 TB	可 能	可 能	可 能	可 能	可 能
	トリップボタン TRB	付 属	付 属	付 属	付 属	—
	キャップ式 LC	—	—	—	—	—
	施錠式 HL	●	●	●	●	●
	外部操作ハンドル HM, HA	HA-402	HA-801	HA-801	HA-801	HA-1601
	機械的インターロック MI	—	—	—	—	—
	バリア BA	電源側付属	—	—	—	—
	端子カバー 表面形 TMC	別売(TMC-5)	電源側付属	電源側付属	電源側付属	—
		裏面形 BTC	—	—	—	—
ノートリップ(特殊仕様)		K-604FA	K-804FK	K-1004FA	K-1204FA	K-1604F
引外し方式		熱動可調整電磁	熱動可調整電磁	熱動可調整電磁	熱動可調整電磁	熱動可調整電磁
型式認可		▽対象外	▽対象外	▽対象外	▽対象外	▽対象外
重量(kg)		13	32	33	33	85
一梱入数		1	1	1	1	1
標準価格(円)		表面形	表面形	表面形	表面形	表面形
		435,000	775,000	1,177,000	1,224,000	1,530,000
		裏面形	裏面形	裏面形	裏面形	裏面形標準
		470,280	820,000	1,228,000	1,274,000	1,530,000
		埋込形	埋込形	埋込形	埋込形	埋込形
		505,560	862,000	1,272,800	1,323,000	1,575,000

■表示の定格電圧は最大使用可能電圧を表します。
 ■定格遮断容量は非対称/対称値です。
 ■周波数(50Hz又は60Hz)のご指定が必要な器種があります。

仕様区分	標準品	● 標準品	● 受注品
------	-----	-------	-------