

定格電流

漏電遮断器 (OC付) に過電流が流れますと過電流引外し装置が過電流である事を検出し過電流の大きさに応じて決められた時延をもって回路を自動遮断します。

〔引外し方式については配線用遮断器の〕
〔項を参照して下さい。〕

漏電遮断器の定格電流は周囲温度40℃（一部25℃設定もあります）を基準に設定されておりますが、配電盤等を使用される場合、盤内の温度上昇を考慮の上定格電流を選定下さい。

3 時延引外し特性

適合規格	遮断器の定格電流 (A)	動作時間 (分)		
		定格電流の 100%の電流	定格電流の 125%の電流	定格電流の 200%の電流
電気用品の技術上の基準を定める省令 JIS C8371	30以下	動作せず	60以内	2以内
	30を超え 50以下		60以内	4以内
	50を超え 100以下		120以内	6以内
	100を超え 225以下		120以内	8以内
	225を超え 400以下		120以内	10以内
	400を超え 600以下		120以内	12以内
	600を超え 800以下		120以内	14以内
	800を超え 1000以下		120以内	16以内
	1000を超え 1200以下		120以内	18以内

定格電圧

回路電圧、回路方式により選定いたします。回路方式の表は標準の電圧を表していますが、漏電遮断器には使用可能な電圧範囲が

あり、その範囲内であれば支障なく使用できます。詳細はP. 165 の適用可能回路電圧一覧表を参照下さい。漏電遮断器には漏電

検出装置を働かせる適正な電圧が必要ですので、回路電圧の選定にはご注意下さい。

回路方式	2 極	3 極	4 極
単相 2 線式 100V, 200V			
単相 3 線式 100V, 200V			
三相 3 線式 200V			
三相 3 線式 415V			
三相 4 線式 415V, 240V			