

3P・2E・75AF・OC付

# GBU-73・1E

中性線欠相保護付

| 型式                     | GBU-73・1E         |
|------------------------|-------------------|
| 極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)  | 3P・2E・75AF        |
| 保護機能                   | 漏電・過負荷・短絡・過電圧保護兼用 |
| 電気方式                   | 1φ3W              |
| 基準周囲温度(℃)              | 40                |
| 定格 電圧(V)               | 100/200           |
| 電流(A)                  | ●75               |
| 高速形 感度電流(mA)           | 15, 30            |
| 動作時間                   | 0.1秒以内            |
| 中性線欠相 動作電圧(V)          | 125±5             |
| 動作時間                   | 0.5秒以内            |
| 遮断容量 (kA) AC 100/200V  | 2.5               |
| 漏電表示方式                 | 機械式(ボタン)          |
| 接続電線 定格電流適合電線(mm²) 75A | 22 付属圧着端子22-8     |
| 端子ネジの締付トルク(kg-cm)      | 55~75             |
| 端子構造                   | 圧着端子方式            |
| 重量(kg)                 | 1.0               |
| 型式認可                   | ▽取得済              |
| 過電流引外し方式               | 熱動電磁              |

■100/200Vは単相3線式回路での200Vです。

■外形寸法はGB-73Eと同じです。(P.189参照)

## ■取付可能外部付属装置

無印標準品 ●標準品 ◎受注品

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| ● | ・裏面形(丸スタッド) <b>[SD]</b>     |
| ● | ・埋込形(フラッシュプレート) <b>[FP]</b> |
| ● | ・ハンドルロック(施錠式) <b>[HL]</b>   |
| ● | ・外部操作ハンドル <b>[HA-205]</b>   |
| ● | ・相間バリア <b>[BA]</b>          |

## ■その他特殊仕様

|   |            |
|---|------------|
| ● | ・電圧検出リード線付 |
|---|------------|

## ■同梱部品

|     |                                                                        |
|-----|------------------------------------------------------------------------|
| 表面形 | ・取付ネジ(M4×60)4本, (木ネジ4×60)4本<br>・端子カバー取付ネジ(M3×10)2本<br>・端子カバー2枚, 圧着端子6コ |
| 裏面形 | ・取付ネジ(M4×70)4本<br>・裏面形端子カバー2枚                                          |
| 埋込形 | ・取付ネジ(M4×14)4本                                                         |

3P・2E・100AF・OC付

# GBU-103・1E

中性線欠相保護付

| 型式                      | GBU-103・1E        |
|-------------------------|-------------------|
| 極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)   | 3P・2E・100AF       |
| 保護機能                    | 漏電・過負荷・短絡・過電圧保護兼用 |
| 電気方式                    | 1φ3W              |
| 基準周囲温度(℃)               | 40                |
| 定格 電圧(V)                | 100/200           |
| 電流(A)                   | ●100              |
| 高速形 感度電流(mA)            | 15, 30            |
| 動作時間                    | 0.1秒以内            |
| 中性線欠相 動作電圧(V)           | 125±5             |
| 動作時間                    | 0.5秒以内            |
| 遮断容量 (kA) AC 100/200V   | 2.5               |
| 漏電表示方式                  | 機械式(ボタン)          |
| 接続電線 定格電流適合電線(mm²) 100A | 38 付属圧着端子38-8S    |
| 端子ネジの締付トルク(kg-cm)       | 55~75             |
| 端子構造                    | 圧着端子方式            |
| 重量(kg)                  | 1.1               |
| 型式認可                    | ▽取得済              |
| 過電流引外し方式                | 熱動電磁              |

■100/200Vは単相3線式回路での200Vです。

■外形寸法はGB-103Eと同じです。(P.191参照)

## ■取付可能外部付属装置

無印標準品 ●標準品 ◎受注品

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| ● | ・裏面形(丸スタッド) <b>[SD]</b>     |
| ● | ・埋込形(フラッシュプレート) <b>[FP]</b> |
| ● | ・ハンドルロック(施錠式) <b>[HL]</b>   |
| ● | ・外部操作ハンドル <b>[HA-205]</b>   |
| ● | ・相間バリア <b>[BA]</b>          |

## ■その他特殊仕様

|   |            |
|---|------------|
| ● | ・電圧検出リード線付 |
|---|------------|

## ■同梱部品

|     |                                                                        |
|-----|------------------------------------------------------------------------|
| 表面形 | ・取付ネジ(M4×60)4本, (木ネジ4×60)4本<br>・端子カバー取付ネジ(M3×10)2本<br>・端子カバー2枚, 圧着端子6コ |
| 裏面形 | ・取付ネジ(M4×70)4本<br>・裏面形端子カバー2枚                                          |
| 埋込形 | ・取付ネジ(M4×14)4本                                                         |