



選択遮断方式

下図に示すA点で短絡事故が発生した場合に、分岐遮断器が必ず先に遮断動作を完了し、主幹遮断器は動作に至らないような構成で健全回路への事故波及をさけ、停電範囲を最小限にいくとめる遮断方式です。右表の電流値まで選択遮断が可能です。



AC200V級

非対称/対称値 (kA)

分岐用遮断器	主幹用遮断器	三限時特性付 B-803FK (500~800A) B-1003FA B-1203FA	三限時特性付 B-1603F B-2003F B-2503F※ B-3203F※ B-4003F※
		定格遮断容量 (kA)	150/125
B-33F	5	5	5
B-53FB	30/25	30/25	30/25
B-53FK	100/85	100/85	100/85
B-103FB	60/50	60/50	60/50
B-103FK	100/85	100/85	100/85
B-223FA	100/85	20/18	100/85
B-403FA B-603FA	100/85	20/18	100/85
B-603HA	50/42	20/18	50/42
B-803FK B-1003FA B-1203FA	150/125	20/18	50/42

AC400V級

非対称/対称値 (kA)

分岐用遮断器	主幹用遮断器	三限時特性付 B-803FK (500~800A) B-1003FA B-1203FA	三限時特性付 B-1603F B-2003F B-2503F※ B-3203F※ B-4003F※
		定格遮断器 (kA)	100/85
B-33F	2.5	2.5	2.5
B-53FB	10	10	10
B-53FK	35/30	35/30	35/30
B-103FB	30/25	30/25	30/25
B-103FK	50/42	50/42	50/42
B-223FA	35/30	20/18	35/30
B-603HA	25/22	20/18	25/22
B-403FA B-603FA	50/42	20/18	40/35
B-803FK B-1003FA B-1203FA	100/85	—	40/35

※印：三限時特性付が標準です。その他の機種は追加仕様となります。ご発注の際ご明示下さい。