




3P・3E・1000AF	3P・3E・1200AF	3P・3E・1600AF	3P・3E・2000AF	極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)
600V	600V	600V	600V	AC DC 定格電圧
250V(瞬時遮断式)	250V(瞬時遮断式)	250V(瞬時遮断式)	250V(瞬時遮断式)	
B-1003FA	B-1203FA	B-1603F	B-2003F	型式
1000A ● B1003FA10	1200A ● B1203FA12	1000A ● B1603F10 1200A ● B1603F12 1400A ● B1603F14 1600A ● B1603F16	1800A ● B2003F18 2000A ● B2003F20	定格電流 ・ ご注文品番
695,000	719,000	1,083,000	1,230,000	メーカー希望小売価格(円)
50Hz, 60Hzをご指定ください	50Hz, 60Hzをご指定ください	50Hz, 60Hzをご指定ください	50Hz, 60Hzをご指定ください	外観及び外形寸法(mm)
 A=210 B=410 B'=570 C=150 D=190 D'=298	 A=210 B=410 B'=570 C=150 D=190 D'=298	 A=310 B=560 C=226 D=299 D'=403	 A=310 B=560 C=226 D=299 D'=403	 B'はバー端子を含む寸法 D'は補助ハンドルを含む寸法
125	125	125	125	110V 定格
85	85	85	85	220V AC 遮断容量 (kA)
42	42	70	70	460V
40	40	50	50	600V
40	40	50	50	125V DC
40	40	50	50	250V
バー端子方式	バー端子方式	裏面バースタッド方式	裏面バースタッド方式	標準接続方式
				接続可能最大電線(mm ²)
●	●	●(標準)	●(標準)	SD 裏面形 接続方式
●	●	●	●	FP 埋込形
●	●	●	●	AX 補助スイッチ
●	●	●	●	AL 警報スイッチ
●	●	●	●	SHT 電圧引外し装置
●	●	●	●	UVT 不足電圧引外し装置
可能	可能	可能	可能	TB 端子台
付 属	付 属	—	—	TRB トリップボタン
—	—	—	—	LC キャップ式 ハンドルロック
●	●	●	●	HL 施錠式
HA-801	HA-801	HA-1601	HA-1601	HM,HA 外部操作ハンドル
●	●	●	●	MI 機械的インターロック
—	—	—	—	BA バリア
電源側付属	電源側付属	—	—	TMC 表面形 端子カバー
—	—	—	—	BTC 裏面形
熱動可調整電磁	熱動可調整電磁	熱動可調整電磁 (調整はカバーを外しておこなってください)	熱動可調整電磁 (調整はカバーを外しておこなってください)	引外し方式
▽対象外	▽対象外	▽対象外	▽対象外	型式認可
26	26	68	70	重量(kg)
1	1	1	1	一梱入数
P.224 29, P.235 25	P.224 30, P.235 25	P.224 31, P.235 26	P.224 32, P.236 27	特性, 寸法図記載ページ

■定格電圧は最大使用可能電圧。

■DC回路にご使用の場合は、選定にご注意ください。

■付属装置につきましては「付属装置」の項を参照ください。P.207～

裏面形, 埋込形(フラッシュプレートの塗装色はマンセル5Y7/1です)

ご注文品番の後に裏面形はSDを埋込形はFPをつけてご注文ください。	SD 裏面形				FP 埋込形			
	B-1003FA	B-1203FA	B-1603F	B-2003F	B-1003FA	B-1203FA	B-1603F	B-2003F
メーカー希望小売価格(円)	734,000	762,000	1,083,000	1,230,000	760,000	790,000	1,113,000	1,260,000