


ボックスブレーカ (配線用遮断器組込)

3P・3E・30AF		3P・3E・50AF		3P・3E・60AF		3P・3E・100AF		極数(P), 素子数(E), フレーム(AF)	
460 V						460 V		AC DC 定格電圧	
B-D63E						B-D103E		型式	
30 A	BD63E30	40 A	BD63E40	60 A (15kW)	BD63E60	75 A (18.5kW)	BD103E07	定格電流 ・ ご注文品番 ()内AC200/220 V 時の 適用モータ容量(kW)を表す	
		50 A (11kW)	BD63E50			100 A (22kW)	BD103E10		
17,500		19,000		19,900		30,000		メーカー希望小売価格(円)	
モータ保護兼用(30Aは除く)						モータ保護兼用		外観及び外形寸法(mm)	
A = 180 B = 300 C = 91 D = 142 						A = 240 B = 425 C = 118 D = 169 			
2.5						5.0		110 V 定格	
2.5						5.0		110/220 V AC 遮断容量 (kA)	
2.5						5.0		220 V	
1.5						2.5		460 V	
								125 V DC	
								250 V	
線押え方式(圧着端子使用可能)						圧着端子方式(圧着端子付属)		標準接続方式	
22						60		接続可能最大電線 (mm ²)	
—						—		SD 表面形 接続方式	
—						—		FP 埋込形	
●						●		AX 補助スイッチ	
●						●		AL 警報スイッチ	
●						●		SHT 電圧引外し装置	
—						—		UVT 不足電圧引外し装置	
可 能						可 能		TB 端子台	
—						AL仕様は付属		TRB トリップボタン	
—						—		LC キャップ式 ハンドルロック	
標準装備						標準装備		HL 施錠式	
熱動電磁						熱動電磁		引外し方式	
B-33E		B-53E		B-63E		B-103E		組込遮断器	

- 定格電圧は最大使用可能電圧。
- 付属装置につきましては「付属装置」の項を参照ください。P.207～
- ボックスブレーカのボックス塗装色はマンセル5Y7/1です。
- ボックスブレーカは粉塵の多い場所でもご使用いただける簡易防塵タイプです。
- ON, OFF操作が容易な外部操作ハンドルで不用意な操作を防止するハンドルロックを標準装備。

ボックスブレーカのハンドルロックについて(カギは別途ご用意ください。)

①ハンドル上部の突起部を押して ②スライドして出た施錠穴にカギを差し込み ③施錠しロック完了です。

