





三相4線式回路用(4極)配線用遮断器

極数(P), 素子数(E), フレーム(AF)		4P・3E・50AF	4P・3E・50AF	4P・3E・50AF	4P・3E・100AF
定格電圧	AC	600 V	600 V	600 V	600 V
	DC				
型式		B-54FE	B-54FC	B-54FK	B-104FK
定格電流 ・ ご注文品番	5 A	●B54FE05	5 A ●B54FC05	5 A ●B54FK05	15 A ●B104FK01
	10 A	●B54FE10	10 A ●B54FC10	10 A ●B54FK10	20 A ●B104FK02
	15 A	●B54FE15	15 A ●B54FC15	15 A ●B54FK15	30 A ●B104FK03
	20 A	●B54FE20	20 A ●B54FC20	20 A ●B54FK20	50 A ●B104FK50
	30 A	●B54FE30	30 A ●B54FC30	30 A ●B54FK30	60 A ●B104FK06
	40 A	●B54FE40	40 A ●B54FC40	40 A ●B54FK40	75 A ●B104FK07
	50 A	●B54FE50	50 A ●B54FC50	50 A ●B54FK50	100 A ●B104FK10
メーカー希望小売価格(円)		22,000	27,200	66,800	80,500
外観及び外形寸法(mm)		 A = 100 B = 130 C = 60 D = 84	 A = 100 B = 130 C = 60 D = 84	 A = 140 B = 165 C = 104 D = 125	 A = 140 B = 165 C = 104 D = 125
定格遮断容量 (kA)	110 V				
	220 V	10	25	85	85
	400 V	7.5	10	30	42
	600 V	2.5	2.5	10	14
	DC				
	125 V				
	250 V				
標準接続方式		線押え方式(圧着端子使用可能)	線押え方式(圧着端子使用可能)	線押え方式(圧着端子使用可能)	圧着端子方式
接続可能最大電線(mm ²)		22	22	22	60(22, 50A以下)
取付可能付属装置	接続方式 裏面形 SD	●	●	●	●
	埋込形 FP	●	●	●	●
	補助スイッチ AX	●	●	●	●
	警報スイッチ AL	●	●	●	●
	電圧引外し装置 SHT	●	●	●	●
	不足電圧引外し装置 UVT	●	●	●	●
	端子台 TB	可 能	可 能	可 能	可 能
	トリップボタン TRB	付 属	付 属	付 属	付 属
	キャップ式 LC	別売(LC-1B)	別売(LC-1B)	別売(LC-2B)	別売(LC-2B)
	ハンドルロック 施錠式 HL	●	●	●	●
	外部操作ハンドル HM, HA	HA-107	HA-107	HA-105	HA-105
	機械的インターロック MI	●	●	●	●
	バリア BA	別 売	別 売	—	—
端子カバー	表面形 TMC	別売(TMC-1), 2P用×2	別売(TMC-1), 2P用×2	別売(TMC-2B), 2P用×2	別売(TMC-2B), 2P用×2
	裏面形 BTC	別売(BTC-1), 2P用×2	別売(BTC-1), 2P用×2	別売(BTC-2B), 2P用×2	別売(BTC-2B), 2P用×2
引外し方式		完全電磁	完全電磁	完全電磁	完全電磁
型式認可		▽取得済	▽取得済	▽取得済	▽取得済
重量(kg)		0.95	0.95	3.0	3.2
一梱入数		1	1	1	1
特性, 寸法図記載ページ		P.223 20, P.238 33	P.223 20, P.238 33	P.223 21, P.239 34	P.223 23, P.239 35

■定格電圧は最大使用可能電圧。

■付属装置につきましては「付属装置」の項を参照ください。
P.207～

裏面形, 埋込形(フラッシュプレートの塗装色はマンセル5Y7/1です)

ご注文品番の後に裏面形はSD埋込形はFPをつけてご注文ください。	SD 裏面形				FP 埋込形			
	B-54FE	B-54FC	B-54FK	B-104FK	B-54FE	B-54FC	B-54FK	B-104FK
メーカー希望小売価格(円)	24,500	29,700	69,300	87,890	27,920	33,120	72,720	93,730