












定格電圧

回路電圧、回路方式により選定いたします。あり、その範囲内であれば支障なく使用できます。詳細はP.289の適用可能回路電圧一覧表を参照下さい。漏電遮断器には漏電検出装置を働かせる適正な電圧が必要ですので、回路電圧の選定にはご注意下さい。

回路方式	2 極	3 極	4 極
単相 2 線式 100V、200V			
単相 3 線式 100V、200V			
三相 3 線式 200V			
三相 3 線式 415V			
三相 4 線式 415V、240V			

開閉耐久性能

JIS規格では右表のように開閉耐久回数を決めてあります。テンパール漏電遮断器はこの性能を十分満足しております。

(詳細についてはJIS C8371を参照下さい)
テスト装置による開閉耐久は漏電検出回路に電圧を印加し、テスト装置で遮断器の引外しを行い投入は手動で行います。

定格電流	開閉ひん度 (回/分)	開閉耐久回数(回)			
		通 電	無通電	テスト装置	合 計
100A以下	6	6000	3000	1000	10000
100Aを超え 225A以下	5	4000	3000	1000	8000
225Aを超え 600A以下	4	1000	4000	1000	6000
600Aを超え 800A以下	2	500	2500	1000	4000
800Aを超え 1000A以下	1	500	1500	1000	3000
1000Aを超えるもの	1	500	1000	1000	2500

■三相3線式3極の漏電遮断器についての試験回数です。