








接続方式・締付トルク一覧表

■印 該当器種です

フレーム		30AF		50AF 60AF		75AF 100AF	125AF 150AF	225AF	250AF	400AF	600AF	800AF	1000AF	1200AF
器種		GB-1Z GB-2Z GB-2E GB-3・1E GT-2Z GT-2E GT-3・1E	GB-33E GB-3ME	GB-52SB GB-53SB	GB-53E GB-53・1E GB-63E GB-63・1E GT-63E	GB-73E GB-103E	GB-123E GB-153E	GB-223S	GB-253E	GB-403C	GB-603H GB-603F LGB-603HA	GB-803H LGB-803FA	GB-1003F LGB-1003FA	GB-1203F LGB-1203FA
表面形	端子ねじの締付トルク (kgf-cm)	15~20	25~35	25~35	25~35 (60A(40~50))	55~75	55~75	80~130	80~130	400~500	400~500	400~500	400~500	400~500
	ソルダレス端子方式 	■				■ (受注品)								
	線押え方式(圧着端子方式兼用)  電線が片方に片寄らないよう 振り分けて接続してください。		■	■	■									
	圧着端子方式 					■	■	■	■					
	バー端子方式 									■	■	■	■	■
SD 裏面形	丸スタッド方式 		40~50		40~50	80~100	130~160							
	バースタッド方式  上段 端子締付 トルク (kgf-cm)							200~270	200~270	400~500	400~500	400~500	400~500	400~500
FP 埋込形	丸スタッド方式 		40~50		40~50	80~100	130~160							
	バースタッド方式  上段 端子締付 トルク (kgf-cm)							200~270	200~270	400~500	400~500	400~500	400~500	400~500

埋込形(FP)のフラッシュプレート色はマンセル5Y7/1です。