非可逆形電磁開閉器

mm

外形寸法	穴明寸法	接点構成図
MP-100N$_3$ ※補助接点４ａ４ｂ付の場合は124 主端子 M８ボルト コイル端子 M3.5 補助端子 M3.5 最小25 リセットボタン（ストローク３） サーマルリレー M3.5 主端子 M８ボルト （U，W相）（主端子）	3-M5ねじ穴 250 80 7.5	
MP-120N$_3$, 150N$_3$ ※補助接点４ａ４ｂ付の場合は144 コイル端子 M3.5 主端子 M８ボルト 補助端子 M3.5 最小25 リセットボタン（ストローク３） サーマルリレー M3.5 主端子 M８ボルト （U，W相）（主端子）	3-M6ねじ穴 250 100 7.5 ● 横取付不可	
MP-200N$_3$, 250N$_3$ ※補助接点４ａ４ｂ付の場合は172 主端子 M10ボルト コイル端子 M3.5 補助端子 M3.5 最小30 リセットボタン（ストローク３） サーマルリレー M3.5 主端子 M10ボルト （主端子）	4-M8ねじ穴 50 300 10 ● 横取付不可	
MP-300N$_3$, 400N$_3$ ※補助接点４ａ４ｂ付の場合は187 主端子 M12ボルト コイル端子 M3.5 補助端子 M3.5 最小40 リセットボタン（ストローク３） 主端子 M12ボルト サーマルリレー M3.5 （主端子）	4-M8ねじ穴 60 350 10 ● 横取付不可	