




漏電リレー SG-B

ポンプ制御盤や各種配電盤への内装用、
電圧引外し装置(SHT)付配線用遮断器等との
組み合わせに最適です。

- 寸法が協約形寸法(パネルカット幅50mm、高さ寸法60mm)ですので、遮断器等と並べて使用できます。
- 裏面配線可能です。また埋込取付枠の取付も可能です。
- 当社の零相変流器(ZCT)とは互換性形になっております。
- 漏電表示方式が電子式(LED)となり視認しやすくなりました。
- カスタムIC使用により、雷インパルス、高周波等の不要動作を防ぎます。

型式		SG-B1		SG-B2		SG-B5										
外観																
保持方式		電気式自己保持形														
相線式		3φ4W、3φ3W、1φ3W、1φ2W														
制御電圧		AC100-200V	AC200-415V	AC100-200V	AC200-415V	AC100-200V	AC200-415V									
定格感度電流		30mA		100/200/500mA切替		200/500/1000mA切替										
動作時間		高速形(0.1秒以内)		0.1/0.3/0.5秒切替												
漏電表示方式		電子式(LED)														
リセット方式		リセットボタンを押すか又は制御電源を切る。														
内蔵接点	構成	1c、1a														
	遮断電流	<table border="1"><tr><td></td><td>$\cos\phi=1$</td><td>$\cos\phi=0.4$</td></tr><tr><td>AC100V</td><td>5A</td><td>0.6A</td></tr><tr><td>AC200V</td><td>5A</td><td>—</td></tr></table>							$\cos\phi=1$	$\cos\phi=0.4$	AC100V	5A	0.6A	AC200V	5A	—
			$\cos\phi=1$	$\cos\phi=0.4$												
AC100V	5A	0.6A														
AC200V	5A	—														
接続方式		線押え(圧着端子使用可能)														
付属部品		①端子カバー、②0.5mm ² ビニル電線(長さ40mm)1本(電源—接点接続用)														
重量		270g		300g												
組合せ可能零相変流器		S-68(600A)以下の貫通形変流器に対応		S-68(600A)以下の貫通形変流器に対応		全変流器に対応										
ご注文品番		SGB1	SGB14	SGB2	SGB24	SGB5	SGB54									
メーカー希望小売価格(円)		11,100		11,100		12,900										

- 本体価格です。下記変流器と組合せてご使用ください。
- 埋込取付枠は別売です。別途お問合せください。ご注文品番UBC50
- リセット方式において自動復帰方式も製作可能です。別途お問合せください。

零相変流器(SG-B用)

仕様	屋外用貫通形		屋内用貫通形					分割形		
型式	B-30	B-40	S-30	S-40	S-55	S-68	S-130	N-30	N-45	N-65
定格電流	100A	200A	100A	200A	400A	600A	1000A、1200A	100A	200A	400A
ご注文品番	UDA10	UDA12	UDA02	UDA03	UDA04	UDA06	UDA08	UDA35	UDA36	UDA37
メーカー希望小売価格(円)	9,200	12,650	9,200	12,650	16,550	30,000	63,200	18,500	40,300	48,300

警報器・検知器・計測器・応用機器