

同梱部品一覧表

器種	表面形						裏面形				埋込形
	取付用		端 子	端子カバー	圧着	その他	取付ねじ	裏 面 形 端子カバー	端子カバー 取付ねじ	その他	取付ねじ そ の 他
	ねじ	木ねじ	カバー	取付ねじ	端子						
B-1E・2E、B-1H・2H		3.5×28 2本	2枚								
JB-32K		3.8×38 2本	2枚	M3×7 2本							
JB-32H、B-52C		3.5×28 2本	2枚	封印ねじ 2本							
B-33ME		3.5×28 2本	2枚	M3×10 2本							
B-32A・52EA B-33E、B-52E・53E B-62E・63E	M4×30 2本	3.5×28 2本	2枚	M3×10 2本			M4×36 2本	2枚	M3×10 2本		取付ねじ(M5×14) 4本
B-52EH・53EH B-102EH・103EH	M4×60 4本	4×60 4本	2枚	M3×10 2本			M4×70 4本	2枚	M3×10 2本		取付ねじ(M5×14) 4本
B-102E・103E	M4×60 4本	4×60 4本	2枚	M3×10 2本	付属		M4×70 4本	2枚			取付ねじ(M5×14) 4本
B-122E・123E B-152E・153E	M4×60 4本	4×60 4本	2枚	封印ねじ 2本	付属	端子ねじ(M8×18)	M4×70 4本	2枚	封印ねじ 2本		取付ねじ(M5×14) 4本
B-222E・223E B-252E・253E	M4×60 4本	4×60 4本	2枚	封印ねじ 2本	付属	端子ねじ(M8×20) 六角棒スパナ1本	M4×70 4本	2枚	封印ねじ 2本	六角ボルト (M10×25 ナット等含む)	取付ねじ(M5×14) 4本 六角ボルト(ナット含む) M10×25
B-402S・403S	M6×35 4本	6.2×38 4本	相間バリア 2枚			六角ボルト (M12×35 ナット等含む)	M6×50 4本	2枚	封印ねじ 2本	六角ボルト (M12×35 ナット等含む)	取付ねじ(M6×20) 4本 六角ボルト(ナット含む) M12×35
B-602S・603S	M6×45 4本		相間バリア 2枚			配線用ボルト(M12×40) 12本	M6×60 4本			配線用ボルト(M12×40) 12枚	配線用ボルト(M12×40) 12本
B-32K・33K M-33K B-52K・53K M-53K	M4×40 2本	4.1×38 2本	2枚								
B-32FA・33FA B-52FC・53FC・54FC B-52FE・53FE・54FE	M4×40 2本 4Pは4本	4.1×38 2本 4Pは4本					M4×45 2本 4Pは4本				
B-52FKA・53FKA B-54FKA、B-102FKA B-103FKA・104FKA	M4×50 4本 2Pは2本						M4×50 4本 2Pは2本				
B-102FHA・103FHA	M4×40 4本 2Pは2本	4.1×38 4本 2Pは2本					M4×45 4本 2Pは2本				
B-102FB・103FB	M4×40 4本 2Pは2本	4.1×38 4本 2Pは2本	相間バリア 2枚 2Pは1枚				M4×50 4本 2Pは2本				
B-222SHA・223SHA	M4×55 4本	4.1×55 4本					配線用ボルト (M8×20) 6本 M8六角レン テ1本	M4×65 4本			配線用ボルト(M8×25) 6本
B-222FA・223FA B-224FA	M4×50 4本		相間バリア 2枚 4Pは3枚		付属 (175A以上)	M10六角レンチ1本 配線用ボルト(M10×18) 6本 4Pは8本	M4×55 4本			配線用ボルト(M8×25) 4Pは8本	配線用ボルト(M8×25) 4Pは8本
B-223W	M6×45 4本		相間バリア 2枚			配線用ボルト(M10×25) 6本	M6×60 4本			配線用ボルト(M8×25) 6本	
B-402FB・403FB B-404FB、B-403W	M6×45 4本		相間バリア 2枚 4Pは3枚			配線用ボルト(M10×30) 6本 4Pは8本	M6×60 4本			配線用ボルト(M12×35) 6本 4Pは8本	配線用ボルト(M12×35) 4Pは8本
B-602FA・603FA B-604FA、B-603W B-803FA	M6×45 4本		相間バリア 2枚 4Pは3枚			配線用ボルト(M12×40) 12本 4Pは16本	M6×60 4本			配線用ボルト(M12×40) 12本 4Pは16本	配線用ボルト(M12×40) 12本 4Pは16本
B-803W・804W B-803FK・804FK	M8×40 4本		1枚			絶縁板2枚 配線用ボルト(M12×40) 12本 4Pは16本 補助ハンドル1コ	M8×40 4本			配線用ボルト(M12×40) 12本 4Pは16本 補助ハンドル1コ	配線用ボルト(M12×40) 12本 4Pは16本 補助ハンドル1コ
B-1003W・1004W B-1203W・1204W B-1003FA・1004FA B-1203FA・1204FA	M8×40 4本		1枚			絶縁板2枚 配線用ボルト(M12×50) 12本 4Pは16本 補助ハンドル1コ	M8×40 4本			配線用ボルト(M12×40) 12本 4Pは16本 補助ハンドル1コ	配線用ボルト(M12×40) 12本 4Pは16本 補助ハンドル1コ
B-1603W・1604W B-2003W・2004W B-1603F・1604F B-2003F・2004F	特殊ボルト M10×115 4本 4Pは6本					配線用ボルト(M10×60) 24本 4Pは32本 補助ハンドル1コ	特殊ボルト M10×115 4本 4Pは6本			配線用ボルト(M10×60) 24本 4Pは32本 補助ハンドル1コ	配線用ボルト(M10×60) 24本 4Pは32本 補助ハンドル1コ
B-2503W、B-2503F							特殊ボルト M10×115 4本			配線用ボルト(M10×60) 48本 補助ハンドル1コ	配線用ボルト(M10×60) 48本 補助ハンドル1コ
B-3203F							ボルト M12×60 4本			配線用ボルト(M10×60) 48本 補助ハンドル1コ	配線用ボルト(M10×60) 48本 補助ハンドル1コ
B-4003F							ボルト M16×80 4本			配線用ボルト(M12×60) 72本 補助ハンドル1コ	配線用ボルト(M12×60) 72本 補助ハンドル1コ
SE-51R・52R・53R SE-102A・103A						取付金具 4コ 1Pは2コ					

配線用遮断器