





分電盤協約形サイズ漏電遮断器OC付 過負荷・短絡保護兼用

極数(P), 素子数(E), フレーム(AF)	2P・2E・50AF			3P・3E・50AF			3P・3E・100AF		
型式	GB-52K (型式変更 GB-52SB)			GB-53K (型式変更 GB-53SB)			GB-103K		
定格電圧	100-200 V			100-200 (100/200) V			100-200 (100/200) V		
動作時間	0.1秒以内			0.1秒以内			0.1秒以内		
定格感度電流	●15mA		30mA	●15mA		30mA	30mA	100mA	
定格電流 ご注文品番	●5A	52K0515	52K0530	●5A	53K0515	53K0530	60A	103K0630	103K06100
	●10A	52K1015	52K1030	●10A	53K1015	53K1030	75A	103K0730	103K07100
	15A	52K1515	52K1530	15A	53K1515	53K1530	100A	103K1030	103K10100
	20A	52K2015	52K2030	20A	53K2015	53K2030			
	30A	52K3015	52K3030	30A	53K3015	53K3030			
	●40A	52K4015	52K4030	●40A	53K4015	53K4030			
	50A	52K5015	52K5030	50A	53K5015	53K5030			
メーカー希望小売価格(円)	10,200			17,800			26,000		
外観及び外形寸法(mm)	 			 			 		
定格	100 V	5		5	5		5		
遮断容量	100/220 V	5		2.5	5				
(kA)	200 V	2.5		2.5	2.5		5		
	415 V								
標準接続方式	線押え方式(圧着端子使用可能)			線押え方式(圧着端子使用可能)			圧着端子方式		
接続可能最大電線(mm ²)	22			22			38		
中感度形	—			●100mA			標準仕様		
時延形	—			—			—		
取付可能付属装置	裏面形 接続方式 SD	—	—	—	—	—	—	—	—
	埋込形 接続方式 FP	—	—	—	—	—	—	—	—
	補助スイッチ AX	—	—	●	●	●	●	●	●
	警報スイッチ AL	●	●	●	●	●	●	●	●
	テストリード線引出し TBL	●	●	●	●	●	●	●	●
	端子台 TB	可 能	可 能	可 能	可 能	可 能	可 能	可 能	可 能
	キャップ式 ハンドルロック LC	別売(LC-0B)	別売(LC-0B)	別売(LC-0B)	別売(LC-0B)	別売(LC-0B)	別売(LC-0B)	別売(LC-0B)	別売(LC-0B)
	施錠式 HL	—	—	—	—	—	—	—	—
	外部操作ハンドル HA	—	—	—	—	—	—	—	—
	バリア BA	—	—	—	—	—	—	—	—
端子カバー	表面形 TMC	別売(TMC-0C)	付 属	付 属	付 属	付 属	別売(TMC-0E)	別売(TMC-0E)	別売(TMC-0E)
	裏面形 BTC	—	—	—	—	—	—	—	—
引外し方式	完全電磁			完全電磁			完全電磁		
型式認可	▽取得済			▽取得済			▽取得済		
重量(kg)	0.4			0.55			0.65		
一梱入数	10			10			10		
特性, 寸法図記載ページ	P.361 24, P.373 13			P.362 25, P.373 13			P.362 26, P.373 14		


■100/200Vは単3における200Vを表します。
■付属装置は「付属装置」の項を参照P.340～
■適合圧着端子一覧表はP.355
■取付方法(4種類の取付方法が可能です)
①DINレール取付け
(GB-103Kは)
(受注仕様)



②取付台



③取付金具



④取付ネジ

