

電磁開閉器(可逆形)

mm

外形寸法	穴明寸法	接点構成図
MR-10BH2A 機械的インターロックユニット コイル端子 M3.5ねじ (端子幅7.8) 主端子 M3.5ねじ (端子幅7.8) 補助端子 M3.5ねじ (端子幅7.8) リセットボタン (ストローク3) 44(主端子) 8.5 (高さ7.5のシール使用時)	73 5.5 54 2-M4ねじ穴 74 × 53 73 × 50 も取付可能	C2子備端子
MR-11H2A 補助端子 M3.5ねじ (端子幅7.8) コイル端子 M3.5ねじ (端子幅7.8) 主端子 M3.5ねじ (端子幅7.8) リセットボタン (ストローク3) 55(主端子) 94.5 1.2 1.2	90 15 7.5 75 3-M4ねじ穴	C2子備端子
MR-20H2A 補助接点ユニット 主端子M4ねじ (端子幅9) 機械的インターロックユニット コイル端子 M3.5ねじ (端子幅7.8) 補助端子 M3.5ねじ (端子幅7.8) リセットボタン (ストローク3) 64(主端子) 84.5 1.6 1.6	155 8.5 7.5 75 3-M4ねじ穴	補助接点ユニット 補助接点2a2bの場合この接点追加されます 補助接点ユニット
MR-25H2A 補助接点ユニット 主端子 M5ねじ (端子幅10) 機械的インターロックユニット コイル端子 M3.5ねじ (端子幅7.8) 補助端子 M3.5ねじ (端子幅7.8) リセットボタン (ストローク3) 55(V相) 79(U, W相) 84.5 1.6 1.6	155 8.5 7.5 75 3-M4ねじ穴	補助接点ユニット 補助接点2a2bの場合この接点追加されます 補助接点ユニット