

Aタイプ

扉付スチール製
色:マンセル2.5Y9/1









単3

主幹：配線用遮断器

フリースペース付

タテ 220×90×75 (84) ヨコ フカサ (埋込形)


ご注文の際は埋込形か露出形かご指定ください。

主幹	分岐回路数 +予備回路数	仕様 区分	型式	ご注文品番	露出 埋込	メーカー希望 小売価格 (円)	姿図 外形寸法(タテ×ヨコ×フカサ)mm	回路図 寸法図番号(P.225~226)
3P 3E 30A B-53E	4+2	■	AB3304-2P	AB33042PS	露出	22,900		
				AB33042PF	埋込	23,800		
3P 3E 50A B-53E	6+0	■	AB3506P	AB3506PS	露出	24,700		
				AB3506PF	埋込	25,600		
	8+2	■	AB3508-2P	AB35082PS	露出	29,100		
				AB35082PF	埋込	30,000		
	10+0	■	AB3510P	AB3510PS	露出	30,900		
				AB3510PF	埋込	31,700		

■フリースペース取付有効寸法

タテ220×ヨコ90mm

深夜電力回路、チャイムトランス等の組込みに便利です。



■フリースペース用セパレーター(別売)取

付可能です。別途お問合せください。

●送り端子付です。

■200V用2P2E安全ブレーカ実装数(100V配線)

分岐回路数	3	4	6~10	12~18	20以上
200V用(2P2E)実装数	0	1	2	4	6


■200V切替可能回路数(右端より)

総実装回路数	6	10
200V切替可能回路数	4	4

単2

主幹：配線用遮断器

ご注文の際は埋込形か露出形かご指定ください。

主幹	分岐回路数 +予備回路数	仕様 区分	型式	ご注文品番	露出 埋込	メーカー希望 小売価格 (円)	姿図 外形寸法(タテ×ヨコ×フカサ)mm	回路図 寸法図番号(P.224)
2P 2E 30A B-52E	4+4	■	AB2304-4	AB23044S	露出	18,500		
				AB23044F	埋込	19,400		

分岐単位で漏電保護ができます。

分岐の安全ブレーカを安全ブレーカ互換寸法の漏電遮断器にすれば分岐単位で漏電保護ができ全回路停電を防ぐことができます。



安全ブレーカ



漏電遮断器

■内線規程で住宅の电路には漏電遮断器の取付けが原則になりました。漏電遮断器が組込まれていない分電盤を住宅の电路にご使用される場合、別途主幹又は分岐回路に漏電遮断器を取付けてください。

型式	仕様	メーカー希望 小売価格 (円)
GB-1Z	15A, 15mA 2P2E・20A・30A 30mA	4,000
	15A, 15mA 2P2E・20A・30A 30mA	
GB-2Z	15A, 15mA 2P2E・20A・30A 30mA	4,600
	15A, 15mA 2P2E・20A・30A 30mA	

■組込みにてご用命の際には別途お問合せください。