

分電盤協約形サイズ漏電遮断器OC付

過負荷・短絡保護兼用


極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	2P・2E・30AF			3P・3E・30AF			2P・2E・50AF			3P・3E・60AF				
型式	GB-32MKA			GB-33MKA			GB-52KA			GB-53KA				
定格電圧	100-200V			100-200V			100-200V			100-200V				
動作時間	0.1秒以内			0.1秒以内			0.1秒以内			0.1秒以内				
定格感度電流	15mA		30mA	15mA		30mA	15mA		30mA	15mA		30mA		
定格電流 ご注文品番	3A	32MKA03015	32MKA03030	1.3A(0.2KW)	33MKA01315	33MKA01330	15A	52KA1515	52KA1530	15A	53KA1515	53KA1530		
	5A	32MKA05015	32MKA05030	2.6A(0.4KW)	33MKA02615	33MKA02630	20A	52KA2015	52KA2030	20A	53KA2015	53KA2030		
		10A	32MKA10015	32MKA10030	4.2A(0.75KW)	33MKA04215							33MKA04230	
	15A	32MKA15015	32MKA15030	5.5A(1.0KW)	33MKA05515	33MKA05530	30A	52KA3015	52KA3030	30A	53KA3015	53KA3030		
		20A	32MKA20015	32MKA20030	7.4A(1.5KW)	33MKA07415							33MKA07430	
	30A	32MKA30015	32MKA30030	10A(2.2KW)	33MKA10015	33MKA10030	40A	52KA4015	52KA4030	40A	53KA4015	53KA4030		
				15A(3.7KW)	33MKA15015	33MKA15030								
			20A	33MKA20015	33MKA20030									
				25A(5.5KW)	33MKA25015	33MKA25030	50A	52KA5015	52KA5030	50A	53KA5015	53KA5030		
				30A(7.5KW)	33MKA30015	33MKA30030								
メーカー希望小売価格(円)														
			8,200			10,300			10,300			12,500		
外観及び外形寸法(mm)														
<														

■付属装置は「付属装置」の項を参照。P.356～


■適合圧着端子一覧表はP.371

■取付方法(4種類の取付方法が可能です)


①IECレール取付け(オプション)



②取付台



③取付金具



④取付ネジ(標準付属)

