

電磁接触器(可逆形)

mm

外形寸法	穴明寸法	接点構成図
MR-10BH 機械的インターロックユニット 10.5 84 44 1.5 94 84.5(補助端子) 59.5(主端子) 39.5(コイル端子) 24 40 65 6.5 最小10 17 3 (高さ7.5のレール使用時) 補助端子 M3.5 主端子 M3.5 コイル端子 M3.5	73 54 2-M4ねじ穴	C1 11 12 13 1 B1 A1 C1 11 12 13 1 B1 A1 F C2 21 22 23 3 B2 A2 R C2 21 22 23 3 B2 A2
MR-11H 120 10 31 33 40 30 4 83.5 71(主端子) 1.2 最小10 コイル端子 M3.5 主端子 M3.5	90 75 3-M4ねじ穴 90 75 4-M4ねじ穴	C1 11 12 13 1 B1 A1 C1 11 12 13 1 B1 A1 F C2 21 22 23 3 B2 A2 R C2 21 22 23 3 B2 A2
MR-20H 機械的インターロックユニット 13 41 172 41 48 90 101.5 63(主端子) 1.6 最小9 コイル端子 M3.5 主端子 M4 補助端子 M3.5	155 75 3-M4ねじ穴 155 75 4-M4ねじ穴	補助接点(2 a 2 b)×2の場合この接点が追加されます C1 A1 11 12 13 1 B3 C1 A1 B1 11 12 13 1 B3 F C2 A2 21 22 23 3 B4 R C2 A2 B2 21 22 23 3 B4
MR-25H 機械的インターロックユニット 13 41 172 41 88 90 100 101.5 65.5(R, T, U, W相) 45.5(S, V相) 1.6 最小9 コイル端子 M3.5 主端子 M5 補助端子 M3.5	155 75 3-M4ねじ穴 155 75 4-M4ねじ穴	補助接点(2 a 2 b)×2の場合この接点が追加されます C1 A1 11 12 13 1 B3 C1 A1 B1 11 12 13 1 B3 F C2 A2 21 22 23 3 B4 R C2 A2 B2 21 22 23 3 B4