


漏電遮断器・漏電火災警報器用テスタ

LT-1A (デジタル表示)


単3中性線欠相保護付漏電遮断器に対応/ 過電圧動作電圧／過電圧動作時間の測定機能付

各種の漏電遮断器の感度電流と動作時間を測定するもので
労働省産業安全研究所技術指針に規定される
感電防止用漏電遮断装置用テスタとして
ご使用いただけます。
また、漏電火災警報器の動作電流試験器としても
ご使用いただけます。

- 小形・軽量で携帯形です。
- 活線状態で漏電遮断器の動作時間、感度電流の測定ができます。
- 100V、200V、415Vの各電圧回路に使用できます。
- 測定レンジは3～500mA、0～9999msecと広範囲。
- 単3中性線欠相保護付漏電遮断器に対応 過電圧動作電圧／過電圧動作時間の測定ができます。
- 表示はデジタル表示でデータをホールドし読み取り誤差がありません。



- 活線状態で漏電遮断器の感度テスト、動作時間テスト及び漏電火災警報器の感度テストをする測定器です。



付属品

- 携帯ケース
- 電源側測定リード線
- 負荷側測定リード線
- 過電圧検出用リード線接続用

