



漏電保護リレー

GR-7T-1 GR-7T-2 GR-7B

コンパクトサイズがポイントです。
給湯器、風呂釜などの制御電源や
自動販売機の電源、マイコン制御の電装部に！
機器、組込用として幅広くご使用いただけます。



高信頼性の漏電検知部。
サージ耐量を大きくするなど機器
組込用として誤動作防止対策は万
全です。



GR-7T-1 GR-7T-2



一列端子構造
配線接続が容易な一列端子
構造を採用。省スペースに
有利です。
(端子カバーは別売です)


漏電表示ブザー
漏電動作をブザーでお知らせ
します。(GR-7B)

リセット(入)ボタン
動作しOFFになった場合、
動作原因を排除し、リセッ
ト(入)ボタンを押せば通
電状態(入)にもどります。
(電源を切っても自動的に
復帰します。)

漏電表示ランプ
漏電で動作した時に
点灯します。

テスト(切)ボタン
動作の確認はこのボタ
ンで行ってください。
動作すれば正常です。

(注)
GR-7Tには横位置取付けのGR-7T-1と縦
位置取付けのGR-7T-2があります。別途
ご指定ください。



定格仕様			
型式	GR-7T-1	GR-7T-2	GR-7B
動作表示	LED(赤色)点灯		ブザー鳴動
保護機能	地絡保護専用		
極数	2P		
定格電圧	AC100V		
定格電流	7A		
定格感度電流	6mA、15mA		15mA
動作時間	0.1秒以内		
使用温度範囲	-10℃～40℃		
外形寸法(タテ×ヨコ×フカサ)	52mm×70mm×20mm	68mm×54mm×20mm	54mm×70mm×38.5mm
メーカー希望小売価格(円)	3,300	3,300	4,700

(注) 詳細につきましては別途お問合せください。