





分電盤協約形サイズ漏電遮断器OC付

過負荷・短絡保護兼用

極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	2P・2E・30AF		3P・3E・30AF		2P・2E・50AF		3P・3E・50AF	
型式	GB-32MKA		GB-33MKA		GB-52KA		GB-53KA	
定格電圧	100-200V		100-200V		100-200V		100-200V	
動作時間	0.1秒以内		0.1秒以内		0.1秒以内		0.1秒以内	
定格感度電流	15mA	30mA	15mA	30mA	15mA	30mA	15mA	30mA
定格電流 ご注文品番 ()内AC200V時の 適用モータ容量(kW)です。	3A	32MKA03015 32MKA03030	1.3A(0.2kW) 33MKA01315 33MKA01330 2.6A(0.4kW) 33MKA02615 33MKA02630		15A	52KA1515 52KA1530	15A	53KA1515 53KA1530
	5A	32MKA05015 32MKA05030	4.2A(0.75kW) 33MKA04215 33MKA04230		20A	52KA2015 52KA2030	20A	53KA2015 53KA2030
	10A	32MKA10015 32MKA10030	5.5A(1.0kW) 33MKA05515 33MKA05530 7.4A(1.5kW) 33MKA07415 33MKA07430		30A	52KA3015 52KA3030	30A	53KA3015 53KA3030
	15A	32MKA15015 32MKA15030	10A(2.2kW) 33MKA10015 33MKA10030 15A(3.7kW) 33MKA15015 33MKA15030		40A	52KA4015 52KA4030	40A	53KA4015 53KA4030
	20A	32MKA20015 32MKA20030	20A 33MKA20015 33MKA20030		50A	52KA5015 52KA5030	50A (11kW)	53KA5015 53KA5030
	30A	32MKA30015 32MKA30030	25A(5.5kW) 33MKA25015 33MKA25030 30A(7.5kW) 33MKA30015 33MKA30030					
メーカー希望小売価格(円)	8,200		10,300		10,300		12,500	
外観及び外形寸法(mm)			モータ保護兼用 				モータ保護兼用(40A以上)(注1) 	
()内端子カバー寸法	A 98(112) B 50 C 60 D 80		A 98(112) B 75 C 60 D 80		A 98(112) B 50 C 60 D 80		A 98(112) B 75 C 60 D 80	
定格遮断容量(kA)	100V 2.5 100/220V 2.5 200V 2.5 415V 2.5		2.5		2.5		2.5	
標準接続方式	線押え方式(圧着端子可能)		線押え方式(圧着端子可能)		線押え方式(圧着端子可能)		線押え方式(圧着端子可能)	
接続可能最大電線(mm ²)	22		22		22		22	
中感度形	—		—		●100mA(15Aは不可)		●100mA(15Aは不可)	
時延形	—		—		—		—	
取付可能付属装置	裏面形 接続方式 SD	—	—	—	—	—	—	—
	埋込形 接続方式 FP	—	—	—	—	—	—	—
	補助スイッチ AX	●	●	●	●	●	●	●
	警報スイッチ AL	●	●	●	●	●	●	●
	テストリード線引出し TBL	●	●	●	●	●	●	●
	端子台 TB	可能(縦形)	可能(縦形)	可能(縦形)	可能(縦形)	可能(縦形)	可能(縦形)	可能(縦形)
	キャップ式 LC ハンドルロック	別売(LC-KA)	別売(LC-KA)	別売(LC-KA)	別売(LC-KA)	別売(LC-KA)	別売(LC-KA)	別売(LC-KA)
	施錠式 HL	—	—	—	—	—	—	—
	外部操作ハンドル HA	—	—	—	—	—	—	—
	バリア BA	—	—	—	—	—	—	—
端子カバー	表面形 TMC	付 属	付 属	付 属	付 属	付 属	付 属	付 属
	裏面形 BTC	—	—	—	—	—	—	—
引外し方式	完全電磁		完全電磁		熱動電磁		熱動電磁	
重量(kg)	0.32		0.44		0.31		0.43	
一梱入数	10		10		10		10	
特性、寸法図記載ページ	P.163 ²⁶ 、P.180 ¹⁸		P.163 ²⁶ 、P.180 ¹⁸		P.163 ²⁷ 、P.180 ¹⁹		P.163 ²⁷ 、P.180 ¹⁹	


■付属装置は「付属装置」の項を参照。P.141～ ■適合圧着端子一覧表はP.155

■GB-33MKAは、インバータ回路にはモータ保護用として使用できません。


■(注1) 1999年6月製より、モータ保護兼用として、使用できます。

■取付方法(4種類の取付方法が可能です)


①IECレール取付け(オプション)
IECレール用と指定してご注文ください。



②取付台



③取付金具(標準付属)



④取付ねじ(標準付属)

