


ボックスブレーカ

●配線用遮断器組込

●鉄製防塵ボックス

極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)		3P・3E・30AF		3P・3E・50AF		3P・3E・60AF		3P・3E・100AF		
定格電圧	AC	460V						460V		
	DC									
型式		B-D63E						B-D103E		
定格電流 ご注文表		30A	BD63E30	40A	BD63E40	60A (15kW)	BD63E60	75A (18.5kW)	BD103E07	
				50A (11kW)	BD63E50			100A (22kW)	BD103E10	
				()内AC200/220V時の 適用モータ容量(kW)を表す						
メーカー希望小売価格(円)		17,500		19,000		19,900		30,000		
外観及び外形寸法(mm)		モータ保護兼用(30Aは除く)						モータ保護兼用		
										
A 300 B 180 C 91 D 142								A 425 B 240 C 118 D 169		
定格	110V	2.5						5.0		
遮断容量 (kA)	110V/200V	2.5						5.0		
	220V	2.5						5.0		
	460V	1.5						2.5		
	125V									
DC	250V									
標準接続方式		線押え方式(圧着端子使用可能)						圧着端子方式(圧着端子付属)		
接続可能最大電線(mm²)		22						60		
取 付 可 能 付 属 装 置	裏面形	SD	—						—	
	埋込形	FP	—						—	
	補助スイッチ	AX	●						●	
	警報スイッチ	AL	●						●	
	電圧引外し装置	SHT	●						●	
	不足電圧引外し装置	UVT	—						—	
	端子台	TB	可 能						可 能	
	トリップボタン	TRB	—						AL仕様は付属	
	キャップ式	LC	—						—	
	ハンドルロック	施錠式	HL	標準装備						標準装備
引外し方式		熱動電磁						熱動電磁		
組込遮断器		B-33EA		B-53EA		B-63EA		B-103EA		

■定格電圧は最大使用可能電圧。■110/220Vは単3における220Vを表します。■付属装置は「付属装置」の項を参照。P.42～
■適合圧着端子 P.55

簡易防塵タイプ
ボックスブレーカは粉塵の多い場所でもご使用いただける簡易防塵構造です。
ON、OFF操作が容易な外部操作ハンドルを採用。不用意な操作を防止するハンドルロックを標準装備。



●塗装色：マンセル5Y7/1

ボックスブレーカのハンドルロックについて(カギは別途ご用意ください)

- ①ハンドル上部の突起部を押して ②スライドして出た施錠穴にカギを差し込み ③施錠しロック完了です。

