

主幹 ELB 30mA (感度電流)	分岐回路明細					付属機器取付 スペース組み込み	型式	ご注文品番	メーカー 希望小売 価格(円)	外形寸法mm タテ×ヨコ×フカサ
	MCB2P2E				2次送り MCB2P2E					
1φ2W 200V	20A	30A	40A	増回路 スペース	40A(50A)					
100A	3	1	※2 1	1	—	AG1005-1TNA (深夜電力15kW以下)	AG10051TNA		33,800	314×364×95
150A	5	1	※2 2	2	—	AG1508-2TNA (深夜電力22.4kW以下)	AG15082TNA		62,900	314×432×110
2系統の各主幹 100A	3	1	—	2	※2 1	AG10052-G1005TN (深夜電力30kW以下)	TIKUNETU3		86,500	314×661×110
	3	1	—	—	※2 1					
端子台 60sq 150A	5	1	※2 2	2	—	ATG1508-2TNA (深夜電力22.4kW以下)	ATG15082TNA		79,600	314×500×110
100A	4	1	—	1	※1 1	AG21005-1PA (深夜電力15kW以下)	AG210051PA		35,000	314×500×95
150A	4	1	—	1	※1 2	AG21505-1PA (深夜電力22.4kW以下)	AG215051PA		63,300	314×500×95

※1 B-52EB 2P2E 200V 50AF (40AT) を組込んでいます。
※2 安全ブレーカと同じサイズのB-2HA 2P2E 200V 50AF (40、50AT) を組込んでいます。(分電盤組込み用)
通常の住宅用分電盤の分岐回路には組込みできません。

参考資料
内線規定より3編5章の特殊施設「3545節 深夜電力機器の施設」3545-3引込口装置の施設〔配線用遮断器の容量の選定〕項目を抜粋。

配線用遮断器の選定

深夜電力機器の容量 (kW)	配線遮断器の定格電流 (A)
単相200V用	
2.2以下	15・20
2.2超過3.0以下	20
3.0超過4.5以下	30
4.5超過6.0以下	40
6.0超過7.5以下	50
7.5超過9.0以下	60
9.0超過11.2以下	75
11.2超過15.0以下	100
15.0超過18.7以下	125
18.7超過22.4以下	150
22.4超過26.2以下	175
26.2超過30.0以下	200
30.0超過33.7以下	225