

電磁接触器(非可逆形)

単位:mm

外形寸法	穴明寸法	接点構成図
MP-150HA 外形寸法: 120, 38, 135, 153, 32, 34, 165, 96.5, 51.5, 16.5, 104, 132, 3.3kg コイル端子 M3.5ねじ (端子幅7.8) 補助端子 M3.5ねじL (端子幅7.8) 主端子 M8ボルト (端子幅27) 相間バリア	穴明寸法: 100, 11.5, 130, 2-M6ねじ穴	追加補助接点ユニット 補助接点4a4bの場合この接点が追加されます。なお追加補助接点だけの別売りもしており、ワンタッチで取付できます。
MP-200HA, 250HA 外形寸法: 138, 50, 33, 176, 230, 41, 191, 103, 58, 2.3, 107, 136, 5.5kg 補助接点4a4b付の場合 162 コイル端子 M3.5ねじ (端子幅7.8) 主端子 M10ボルト (端子幅37) 補助端子 M3.5ねじ (端子幅7.8) 相間バリア	穴明寸法: 50, 10, 210, 4-M8ねじ穴	追加補助接点ユニット 補助接点4a4bの場合この接点が追加されます。なお追加補助接点だけの別売りもしており、ワンタッチで取付できます。
MP-300HA, 400HA ●補助接点4a4b付の場合は199 外形寸法: 187, 81.5, 58, 190, 240, 67, 225, 121, 83.5, 54.5, 123, 152, 3.2, 11kg コイル端子 M3.5ねじ (端子幅7.8) 主端子 M12ボルト (端子幅44) 補助端子 M3.5ねじ (端子幅7.8) 相間バリア	穴明寸法: 60, 10, 220, 4-M8ねじ穴	追加補助接点ユニット 補助接点4a4bの場合この接点が追加されます。なお追加補助接点だけの別売りもしており、ワンタッチで取付できます。