

Eシリーズ(経済タイプ)配線用遮断器

		安全ブレーカサイズの 40・50A																
極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)		2P・2E・50AF				3P・3E・30AF				3P・3E・30AF				2P・2E・30AF				
定格電圧	AC	220V				220V				220V				460V				
	DC	100V												125V(15A以上)				
型式		B-2HA				B-33MEA				M-3BA				B-32EB				
定格電流 ご注文品番 表面形					1.3A (0.2kW)	B33MEA013	15A	B33MEA150	1.3A (0.2kW)	M3BA020	3A	B32EB03						
					2.6A (0.4kW)	B33MEA026	16A (3.7kW)	B33MEA160	2.6A (0.4kW)	M3BA040	5A	B32EB05						
					3A	B33MEA030			4.2A (0.75kW)	M3BA075								
	40A	B2HA40			4.2A (0.75kW)	B33MEA042	20A	B33MEA200	5.5A (1.0kW)	M3BA100	10A	B32EB10						
			50A	B2HA50	5A	B33MEA050	25A (5.5kW)	B33MEA250	7.4A (1.5kW)	M3BA150	15A	B32EB15						
					5.5A (1.0kW)	B33MEA055	30A	B33MEA300	10A (2.2kW)	M3BA220								
					7.4A (1.5kW)	B33MEA074	32A (7.5kW)	B33MEA320	16A (3.7kW)	M3BA370	20A	B32EB20						
					10A (2.2kW)	B33MEA100			25A (5.5kW)	M3BA550	30A	B32EB30						
								32A (7.5kW)	M3BA750									
接続方法		表面形				表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形				表面形	裏面形(注)	埋込形(注)			
メーカー希望小売価格(円)		3,940				3,690	5,570	9,130	4,130				2,590	3,840	7,380			
外観及び外形寸法(mm)		安全ブレーカサイズの 40・50A				モータ保護兼用				モータ保護兼用・手元開閉器用								
 ()内端子カバー付寸法		 A 70 B 32 C 38 D 57				 A 105(115) B 70 C 49 D 67.5				 A 155 B 105 C 62.3 D 72.2				 A 105 (115) B 47 C 49 D 67.5				
定格遮断容量(kA)	AC	110V	2.5				2.5				2.5							
		110/220V	2.5				2.5				2.5							
		220V	2.5				2.5				2.5							
	DC	460V									1.5							
		100V	0.3															
		125V 250V									0.7 (15A以上)							
標準接続方式		ソルダレス端子方式(当座金付)		圧着端子方式(棒型)		線押え方式(圧着端子使用可能)				線押え方式(圧着端子使用可能)				線押え方式(圧着端子使用可能)				
接続可能最大電線(mm ²)		8		14(14Sq-s)		22				22				22				
取付可能付属装置	接続方式	裏面形 SD	—				●				—				●			
		埋込形 FP	—				●				—				●			
	補助スイッチ	AX	—				●				●				●			
	警報スイッチ	AL	—				●				●				●			
	電圧引外し装置	SHT	—				●				—				●			
	不足電圧引外し装置	UVT	—				—				—				—			
	端子台	TB	—				可能(縦形)				—				可能(縦形)			
	トリップボタン	TRB	—				付 属				—				付 属			
	ハンドル	キャップ式 LC・RC	別売(LC-03)				別売(RC-KA)				—				別売(RC-KA)			
	ロック	施錠式 HL	—				—				—				—			
	外部操作ハンドル	HM、HA	—				—				—				—			
	機械的インターロック	MIW	—				—				—				—			
	バリア	BA	—				—				—				—			
端子カバー	表面形 TMC	付 属				付 属				—				付 属				
	裏面形 BTC	—				裏面形付属				—				裏面形付属				
引外し方式		熱 動				完全電磁				完全電磁				3A、5A、10A 完全電磁 0.27 完全電磁				
重量(kg)		0.10				0.37				0.60				15A、20A、30A 熱動電磁 0.22 熱動電磁				
一梱入数		50				10				10				40				
特性、寸法図記載ページ		P.49				P.51				P.50				P.51				

■定格電圧は最大使用可能電圧。■110/220Vは単3における220Vを表します。■付属装置は「付属装置」の項を参照。P.201～ ■適合圧着端子 P.237

■封印ねじによる封印をされる場合は別途お問い合わせください。

■B-33MEA、M-3BA(全定格)、及びB-32EBの3、5、10Aはインバータ回路にはモータ保護用としては使用できません。

(注) ご注文品番の後に裏面形はS、埋込形はFをつけてご注文ください。(フラッシュプレート：マンセル5Y7/1)

40A・50Aの従来品との比較

項目	追記事項
B-2HA	住宅用分電盤に組込まれている分岐ブレーカとの組替えや増回路スペースへの組込みはできません。(配線容量の不足)

