



3P・3E・800AF			4P・3E・800AF			3P・3E・1000AF			4P・3E・1000AF			極数(P)素子数(E)フレーム(AF)	
600V						600V						AC DC	定格電圧
●B-803WB			●B-804WA			●B-1003WA			●B-1004WA			型式	
可調整 400A / 450A / 500A / 600A / 700A / 800A	B803WB		可調整 400A / 500A / 600A / 700A / 800A	B804WA		可調整 500A / 600A / 700A / 800A / 900A / 1000A	B1003WA		可調整 500A / 600A / 700A / 800A / 900A / 1000A	B1004WA		定格電流 ご注文品番 表面形	
表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	接続方法	
513,000	540,000	556,000	775,000	820,000	862,000	695,000	734,000	760,000	1,177,000	1,228,000	1,272,800	メーカー希望小売価格(円)	
A 274 A'434 B 210 C 103 D 141 D'194			A 274 A'434 B 280 C 103 D 141 D'194			3P A 410 A'570 B 210 C 150 D 190 D'298			4P A 410 A'570 B 280 C 150 D 190 D'298		外形及び外形寸法(mm)  A'はバー端子を含む寸法 D'は補助ハンドルを含む寸法		
	100		125				125					110V 220V 460V 600V 125V 250V	定格 遮断容量 (kA) AC DC
バー端子方式			バー端子方式			バー端子方式			バー端子方式			標準接続方式	
												接続可能最大電線(mm ²)	
●			●			●			●			SD 裏面形 接続方式	
●			●			●			●			FP 埋込形	
●			●			●			●			AX 補助スイッチ	
●			●			●			●			AL 警報スイッチ	
●			●			●			●			SHT 電圧引外し装置	
●			●			●			●			UVT 不足電圧引外し装置	
可能			可能			可能			可能			TB 端子台	
付属			付属			付属			付属			TRB トリップボタン	
-			-			-			-			LC キャップ式	
●			●			●			●			HL 施錠式	
HA-402、HM-407			HA-402、HM-402			HA-801			HA-801			HM、HA外部操作ハンドル	
●			●			●			●			MIW 機械的インターロック	
電源側付属			電源側付属			電源側付属			電源側付属			BA バリア	
別売(TMC-5D)			別売(受注加工品)			別売(TMC-6B)			別売(受注加工品)			TMC 表面形 端子カバー	
-			-			-			-			BTC 裏面形	
電子式可調整			電子式可調整			電子式可調整			電子式可調整			引外し方式	
11			13.5			26			33			重量(kg)	
1			1			1			1			一梱入数	
P.78			P.79			P.80			P.81			特性、寸法図記載ページ	

定格電圧は最大使用可能電圧。 付属装置は「付属装置」の項を参照。 P.201~
端子カバー4P品は受注加工品です。遮断器本体の発注時に同時発注をしていただくをお願いします。
(注)ご注文品番の後に裏面形はS、埋込形はFをつけてご注文ください。(フラッシュプレート：マンセル5Y7/1)

