



2P・2E・60AF			3P・3E・60AF			3P・3E・75AF			3P・3E・100AF			極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)		
GB-62KA			GB-63KA			GB-73KA			GB-103KA			型式		
100-200V			100-200V			100-200V			100-200V			定格電圧		
0.1秒以内			0.1秒以内			0.1秒以内			0.1秒以内			漏電動作時間		
15mA		30mA	15mA		30mA	15mA		30mA	15mA		30mA	定格感度電流		
60A	62KA6015	62KA6030	60A (15kW)	63KA6015	63KA6030	75A (18.5kW)	73KA7515	73KA7530	50A (11kW)	103KA0515	103KA0530	定格電流 ご注文品番 表面形		
									60A (15kW)	103KA0615	103KA0630			
									75A (18.5kW)	103KA0715	103KA0730			
									100A (22kW)	103KA1015	103KA1030			
表面形			表面形			表面形			表面形			接続方法		
13,500			13,800			20,700			23,000			メーカー希望小売価格(円)		
A 98(112) B 50 C 60 D 80  2.5			モータ保護兼用(注1) A 98(112) B 75 C 60 D 80  2.5			モータ保護兼用(注1) A 98(156) B 75 C 60 D 80  5.0			モータ保護兼用(注1) A 98(156) B 75 C 60 D 80  5.0			B A C D  ()内端子カバー付寸法 100V 定格 100/200V 遮断容量 200V (kA) 415V		
線押え方式(圧着端子可能)			線押え方式(圧着端子可能)			圧着端子方式(圧着端子付属)			圧着端子方式(圧着端子付属)			標準接続方式		
22			22			38			38			接続可能最大電線(mm ²)		
●100mA			●100mA			●100mA			●100mA			中感度形		
—			—			—			—			時延形		
—			—			—			—			SD 裏面形 接続方式		
—			—			—			—			FP 埋込形		
●			●			●			●			AX 補助スイッチ		
●			●			●			●			AL 警報スイッチ		
●			●			●			●			TBL テストリード線引出し		
可能(縦形)			可能(縦形)			可能(縦形)			可能(縦形)			TB 端子台		
別売(RC-KA)			別売(RC-KA)			別売(RC-KA)			別売(RC-KA)			RC キャップ式 ハンドルロック		
—			—			—			—			HL 施錠式		
—			—			—			—			HA 外部操作ハンドル		
—			—			—			—			BA バリア		
付 属			付 属			付 属			付 属			TMC 表面形 端子カバー		
—			—			—			—			BTC 裏面形		
熱動電磁			熱動電磁			熱動電磁			熱動電磁			引外し方式		
0.32			0.44			0.59			0.59			重量(kg)		
10			10			10			10			一梱入数		
P.189			P.189			P.190			P.190			特性、寸法図記載ページ		

■付属装置は「付属装置」の項を参照。P.201～
 ■適合圧着端子 P.237
 ■取付方法(4種類の取付方法が可能です)
 ■(注1) 1999年6月製より、モータ保護兼用として、使用できます。

漏電表示ボタンは
 ハンドル投入に連動します。
 ハンドルをONすると自動的にリセットされます。

主要寸法を分電盤協約寸法に
 合せましたので、分電盤の
 標準化がはかれます。



ワンタッチ取付の端子カバー



◀端子カバーはワンタッチ
 はめ込み方式採用
 取外しはドライバ等で行って
 ください。