

付属機器取付スペースへの機器取付け

- 付属機器取付スペースに組込むことができる機器はJWDS0007(日本配線器具工業会規格・住宅用分電盤)では、別系統の電源の引込開閉器。分岐開閉器の2次側に設けられる機器。分岐回路数が下表を超えない範囲での分岐回路の増設。

主開閉器の定格電流	分岐回路数	
	リミッタ付	リミッタ無
30A	12	12
40A	20	20
50A、60A	26	26
75A	26	30
100A	—	30

負荷電流が1A以下の小勢力回路を母線に直接接続して設ける機器に限られますのでご注意ください。
主開閉器の定格電流以下で母線に介在する機器に限られますのでご注意ください。

- 付属機器取付スペース用セパレーター(別売)取付可能です。別途お問合せください。分電盤の通電電流に大きく影響を及ぼすような分岐回路の増設は避けてください。
- 送り端子付です。



- 内線規程1375-1-4で、住宅の電路に漏電遮断器を取付ることが規定されています。漏電遮断器が組込まれていない分電盤を住宅の電路にご使用される場合、別途主幹又は分岐回路に漏電遮断器を取付けてください。

分岐単位で漏電保護ができます。分岐の安全ブレーカを安全ブレーカ互換寸法の漏電遮断器にすれば分岐単位で漏電保護ができ全回路停電を防ぐことができます。



	型式	仕様	メーカー希望 小売価格(円)
	GB-1ZA	2P1E 15A 15mA 20A 30mA	4,000
	GB-2ZA	2P2E 15A 15mA 20A 30mA	4,600

- 組込みにてご用命の際には別途お問合せください。
- 組替えについてはP.250を参照ください。

分岐回路漏電遮断器組込分電盤

分岐回路に小型漏電遮断器(GB-1ZA、GB-2ZA)を搭載した住宅用分電盤も受注品対応で製作可能です。

1. 標準仕様の価格に下記のオプション価格を加算してください。
2. 下記のオプション価格は1回路分の加算価格です。複数回路の場合には、オプション価格×変更回路数に加算してください。
3. 下記の組替仕様以外のオプション価格はお問い合わせください。

分岐単位で漏電保護ができます。分岐の安全ブレーカを安全ブレーカ互換寸法の漏電遮断器にすれば分岐単位で漏電保護ができ全回路停電を防ぐことができます。



変更内容		メーカー希望 小売価格 (円)
現行器種(安全ブレーカ)	変更器種(漏電遮断器)	
2P1E B-1EA 20A	2P1E 安全ブレーカサイズELCB(GB-1ZA)に組替える	3,920
2P2E B-2EA 20A	2P2E 安全ブレーカサイズELCB(GB-2ZA)に組替える	4,150