



3P・3E・50AF		2P・2E・50AF		3P・3E・50AF		極数(P)素子数(E)フレーム(AF)	
220V		220V				AC DC 定格電圧	
125V(15～50A)							
M-53KA		B-52KA		B-53KA		型式	
1.3A(0.2kW)	M53KA013	3A	B52KA03	15A	B53KA15	定格電流 ご注文品番	
2.6A(0.4kW)	M53KA026						
3A	M53KA030	5A	B52KA05	20A	B53KA20		
4.2A(0.75kW)	M53KA042						
5A	M53KA050	10A	B52KA10	30A	B53KA30		
5.5A(1.0kW)	M53KA055						
7.4A(1.5kW)	M53KA074	15A	B52KA15	40A	B53KA40		
10A(2.2kW)	M53KA100						
15A	M53KA150	20A	B52KA20	50A (11kW)	B53KA50		
16A(3.7kW)	M53KA160						
20A	M53KA200	30A	B52KA30				
25A(5.5kW)	M53KA250						
30A	M53KA300	40A	B52KA40				
32A(7.5kW)	M53KA320						
40A	M53KA400	50A	B52KA50				
50A(11kW)	M53KA500						
5,700		5,500		5,700		メーカー希望小売価格(円)	
モータ保護兼用 (インバーター回路には使用不可)				モータ保護兼用(40A以上)(注1)		外観及び外形寸法(mm)	
A 98 (112) B 75 C 60 D 80		A 98 (112) B 50 C 60 D 80		A 98 (112) B 75 C 60 D 80		 ()内端子カバー付寸法	
		5.0(3、5、10A2.5)		2.5		110V 定格	
		2.5		2.5		110/220V AC 遮断容量	
2.5		2.5		2.5		220V (kA)	
						460V	
		0.7(15～50A)				125V DC	
						250V	
線押え方式(圧着端子使用可能)		線押え方式(圧着端子使用可能)				標準接続方式	
22		22				接続可能最大電線(mm ²)	
—		—				SD 裏面形 接続方式	取 付 可 能 付 属 装 置
—		—				FP 埋込形	
●		●				AX 補助スイッチ	
●		●				AL 警報スイッチ	
●		●				SHT 電圧引外し装置	
—		—				UVT 不足電圧引外し装置	
可能(縦形)		可能(縦形)				TB 端子台	
付 属		付 属				TRB トリップボタン	
別売(RC-KA)		別売(RC-KA)				LC・RC キャップ式ハンドル	
—		—				HL 施錠式 ロック	
—		—				HM、HA 外部操作ハンドル	
—		—				MIW 機械的インターロック	
—		—				BA バリア	
付 属		付 属				TMC 表面形 端子カバー	
—		—				BTC 裏面形	
完全電磁		熱動電磁(3、5、10A完全電磁)				引外し方式	
0.44		0.26		0.39		重量(kg)	
10		10				一梱入数	
P.91		P.91				特性、寸法図記載ページ	

■ 定格電圧は最大使用可能電圧。■ 付属装置価格は「付属装置」の項を参照。P.205 ~ ■ 適合圧着端子 P. 243
■ (注1)1999年6月製より、モータ保護兼用として使用できます。

● SE用取付台(オプション)



1枚32連

SE用取付台	UEB32P(円)
ご注文品番	UEA20
メーカー希望小売価格(円)	1,500

● 取付ねじ(標準付属)

