


極数(P)素子数(E)フレーム(AF)	2P・2E・60AF		3P・3E・60AF		3P・3E・75AF		3P・3E・100AF	
型式	GB-62KA		GB-63KA		GB-73KA		GB-103KA	
定格電圧	100-200V		100-200V		100-200V		100-200V	
漏電動作時間	0.1秒以内		0.1秒以内		0.1秒以内		0.1秒以内	
定格感度電流	15mA	30mA	15mA	30mA	15mA	30mA	15mA	30mA
定格電流 ご注文品番 表面形	60A	62KA6015 62KA6030	60A (15kW)	63KA6015 63KA6030	75A (18.5kW)	73KA7515 73KA7530	50A (11kW) 60A (15kW) 75A (18.5kW) 100A (22kW)	103KA0515 103KA0530 103KA0615 103KA0630 103KA0715 103KA0730 103KA1015 103KA1030
( )AC200V時の 適用モータ容量(kW)です。								
接続方法	表面形		表面形		表面形		表面形	
メーカー希望小売価格(円)	13,500		13,800		20,700		23,000	
外観及び外形寸法(mm)			モータ保護兼用(注1) 		モータ保護兼用(注1) 		モータ保護兼用(注1) 	
( )内端子カバー付寸法	A 98(112) B 50 C 60 D 80		A 98(112) B 75 C 60 D 80		A 98(156) B 75 C 60 D 80		A 98(156) B 75 C 60 D 80	
定格 遮断容量 (kA)	100V	2.5	2.5	2.5	5.0	5.0	5.0	5.0
	100/200V							
	200V	2.5	2.5	2.5	5.0	5.0	5.0	5.0
	415V							
標準接続方式	線押え方式(圧着端子可能)		線押え方式(圧着端子可能)		圧着端子方式(圧着端子付属)		圧着端子方式(圧着端子付属)	
接続可能最大電線(mm <sup>2</sup> )	22		22		38		38	
中感度形	●100mA		●100mA		●100mA		●100mA	
時延形	-		-		-		-	
取付可能付属装置	裏面形 SD	-	-	-	-	-	-	-
	埋込形 FP	-	-	-	-	-	-	-
	補助スイッチ AX	●	●	●	●	●	●	●
	警報スイッチ AL	●	●	●	●	●	●	●
	テストリード線引出し TBL	●	●	●	●	●	●	●
	端子台 TB	可能(縦形)	可能(縦形)	可能(縦形)	可能(縦形)	可能(縦形)	可能(縦形)	可能(縦形)
	キャップ式 RC	別売(RC-KA)	別売(RC-KA)	別売(RC-KA)	別売(RC-KA)	別売(RC-KA)	別売(RC-KA)	別売(RC-KA)
	ハンドルロック 施錠式 HL	-	-	-	-	-	-	-
	外部操作ハンドル HA	-	-	-	-	-	-	-
	バリア BA	-	-	-	-	-	-	-
端子カバー 表面形 TMC	付属	付属	付属	付属	付属	付属	付属	
裏面形 BTC	-	-	-	-	-	-	-	
引外し方式	熱動電磁		熱動電磁		熱動電磁		熱動電磁	
重量(kg)	0.32		0.44		0.59		0.59	
一梱入数	10		10		10		10	
特性、寸法図記載ページ	P.192		P.192		P.193		P.193	

付属装置価格は「付属装置」の項を参照。P.205～適合圧着端子 P.243  
(注1)1999年6月製より、モータ保護兼用として使用できます。

漏電表示ボタンは  
ハンドル投入に連動します。  
ハンドルをONにすると自動的にリセットされます。

主要寸法を分電盤協約寸法に  
合せましたので、分電盤の  
標準化がはかれます。



ワンタッチ取付の端子カバー



端子カバーはワンタッチ  
はめ込み方式採用  
取外しはドライバ等で行って  
ください。