

外形寸法図

電磁接触器(非可逆形)

mm

外形寸法	穴明寸法	接点構成図
MP-10H 主端子 M3.5 補助端子 M3.5 37(コイル端子) コイル端子 M3.5 最小10 (高さ7.5のレール使用時)	30×48 34×48 34×52 35×50も取付可能	●補助接点1a付の場合(標準) ●補助接点1b付の場合
MP-11H 補助端子 M3.5 コイル端子 M3.5 主端子 M3.5 最小10 (高さ7.5のレール使用時)	30×48 34×48 34×52 35×50も取付可能	●補助接点1a1b付の場合(標準) ●補助接点2b付の場合
MP-20H 88(補助接点ユニット付の場合) コイル端子 M3.5 主端子 M4 補助端子 M3.5 最小9 (高さ7.5のレール使用時)	2-M4ねじ穴 54×56 56×60も取付可能	追加補助接点ユニット 補助接点2a2bの場合 この接点が追加されます。
MP-25H 88(補助接点ユニット付の場合) コイル端子 M3.5 補助端子 M3.5 主端子 M5 最小9 (高さ7.5のレール使用時)	2-M4ねじ穴 54×56 56×60も取付可能	補助接点ユニット 補助接点2a2bの場合 この接点が追加されます。

MP-11H

MP-20H

MP-25H