

| 極数(P)素子数(E)フレーム(AF) | 2P・1E・30AF | | 2P・1E・30AF | |
|--------------------------------------|--|-----------|--|--------------------------|
| 定格電圧 AC DC | 110V | | 110V | |
| 型式 | BCT-1H | | 上列用 | BCT-1N-1 下列用 BCT-1N-2 |
| 定格電流 ご注文品番 | 15A | BCT1H15 | 15A 上列用 | BCT1N115 |
| | | | 15A 下列用 | BCT1N215 |
| | 20A | BCT1H20 | 20A 上列用 | BCT1N120 |
| | | | 20A 下列用 | BCT1N220 |
| 標準価格(円) | 4,000 | | 4,000 | |
| 外観及び外形寸法(mm) | A 70 B 32 C 38 D 57 | | A 75.5 B 16.5 C 38 D 53.5 | |
| 定格 遮断容量 (kA) | 110V AC 110/220V 220V 460V DC 125V 250V | 2.5 | | 2.5 |
| 標準接続方式 | ソルダレス端子方式(当座金付) | | 電源側 | プラグイン端子 負荷側 速結端子 |
| 接続可能最大電線(mm ²) | 8 | | φ1.6、φ2.0 | |
| 取 付 可 能 付 属 装 置 | 裏面形 SD | — | — | |
| | 埋込形 FP | — | — | |
| | 補助スイッチ AX | — | — | |
| | 警報スイッチ AL | — | — | |
| | 電圧引外し装置 SHT | — | — | |
| | 不足電圧引外し装置 UVT | — | — | |
| | 端子台 TB | — | — | |
| | トリップボタン TRB | — | — | |
| | キャップ式 LC | 別売(LC-03) | 別売(LC-BN) | |
| | ハンドルロック 施錠式 HL | — | — | |
| | 外部操作ハンドルHM、HA | — | — | |
| | 機械的インターロック MIW | — | — | |
| | バリア BA | — | — | |
| 端子カバー | 表面形 TMC | 付 属 | — | |
| | 裏面形 BTC | — | — | |
| 引外し方式 | 熱動電磁電子式 | | 熱動電磁電子式 | |
| 質量(kg) | 0.10 | | 0.07 | |
| 一梱入数 | 50 | | 50 | |
| 特性、寸法図記載ページ | P.60 | | P.58 | |

端子部はパルミニブレーカと同等です。
詳細はP.9～10をご参照ください。

ハンドルキャップ

遮断器のハンドルをON、OFFいずれかの状態で操作禁止を表示する部品です。ハンドルキャップは10個単位でご注文ください。



価格/1個

| | |
|---------|-------|
| 型式 | LC-03 |
| ご注文品番 | UGA03 |
| 標準価格(円) | 120 |



価格/1個

| | |
|---------|-------|
| 型式 | LC-BN |
| ご注文品番 | UGA61 |
| 標準価格(円) | 120 |