




安全ブレーカ

配線用遮断器

極数(P)素子数(E)フレーム(AF)		2P・1E・30AF											
定格電圧	AC	110V											
	DC	100V											
型式		B-1EA											
定格電流 ご注文品番	2A	B1EA02											
	3A	B1EA03											
	5A	B1EA05											
			6A	B1EA06									
			10A	B1EA10									
					15A	B1EA15		15A	B1EA15W				
					20A	B1EA20		20A	B1EA20W				
		30A	B1EA30						30A	B1EA30W			
標準価格(円)		1,760		910		880		880		910			
外観及び外形寸法(mm)		 A 70 B 32 C 40 D 57					 A 70 B 32 C 40 D 57					白色ハンドル仕様 (住宅用分電盤組込用) 	
定格遮断容量(kA)	110V	1.0								1.5			
	AC	110/220V											
		220V											
		460V											
DC	100V	0.1								0.3			
	250V												
標準接続方式		ソルダレス端子方式(当座金付)											
接続可能最大電線(mm ²)		8											
取付可能付属装置	裏面形 SD	-											
	埋込形 FP	-											
	補助スイッチ AX	-											
	警報スイッチ AL	-											
	電圧引外し装置 SHT	-											
	不足電圧引外し装置 UVT	-											
	端子台 TB	-											
	トリップボタン TRB	-											
	キャップ式 LC	別売(LC-03)											
	施錠式 HL	-											
	外部操作ハンドルHM、HA	-											
	機械的インターロック MIW	-											
	バリア BA	-											
端子カバー	表面形 TMC	付 属											
	裏面形 BTC	-											
引外し方式		熱動電磁					熱 動						
質量(kg)		0.09											
一梱入数		100											
特性、寸法図記載ページ		P.59											

定格電圧は最大使用可能電圧。110/220Vは単3における220Vを表します。付属装置価格は「付属装置」の項を参照。P.225～
電圧はDC24V以上でご使用ください。

ハンドルキャップ

遮断器のハンドルをON、OFFいずれかの状態で操作禁止を表示する部品です。ハンドルキャップは10個単位でご注文ください。



価格/1個

型式	LC-03
ご注文品番	UGA03
標準価格(円)	120

安全ブレーカ用取付台

安全ブレーカを最大23個取付けることが可能です。またパネルカット面までの高さを60mmにできます。必要に応じて切離してご使用ください。



価格/23連

ご注文品番	UED26P
標準価格(円)	1,050