

Fシリーズ(高遮断容量タイプ)配線用遮断器

配線用遮断器

極数(P)素子数(E)フレーム(AF)	2P・2E・60AF			3P・3E・60AF			2P・2E・100AF			3P・3E・100AF		
定格電圧 AC DC	600V						250V					
型式	B-62FA			B-63FA			B-102FB			B-103FB		
定格電流 ご注文品番 表面形	5A	B62FA05	5A	B63FA05	15A	B102FB01	15A	B103FB01				
	10A	B62FA10	10A	B63FA10	20A	B102FB02	20A	B103FB02				
	15A	B62FA15	15A	B63FA15	30A	B102FB03	30A	B103FB03				
	20A	B62FA20	20A	B63FA20	50A	B102FB05	50A	B103FB05				
	30A	B62FA30	30A	B63FA30	60A	B102FB06	60A	B103FB06				
	40A	B62FA40	40A	B63FA40	75A	B102FB07	75A	B103FB07				
	50A	B62FA50	50A	B63FA50	100A	B102FB10	100A	B103FB10				
	60A	B62FA60	60A	B63FA60								
接続方法	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)
標準価格(円)	18,200	20,170	22,500	24,400	26,960	27,500	28,800	31,750	35,170	36,000	40,400	43,700
外観及び外形寸法(mm)							DC用はご指定ください 					
定格 遮断容量 (kA)	110V											
	220V			35						50		
	460V			10						25		
	600V			2.5						10		
	125V							15				
	250V							10				
標準接続方式	線押え方式(圧着端子使用可能)						圧着端子方式					
接続可能最大電線(mm ²)	22						3Φ(50A以下は22)					
取付可能付属装置	裏面形 SD			●						●		
	埋込形 FP			●						●		
	補助スイッチ AX			●						●		
	警報スイッチ AL			●						●		
	電圧引外し装置 SHT			●						●		
	不足電圧引外し装置 UVT			—					—			●(端子台仕様)
	端子台 TB			可	能				可	能		
	トリップボタン TRB			付	属				付	属		
	キャップ式 LC			別	売(LC-1B)				別	売(LC-2C)		
	ハンドルロック 施錠式 HL			●					●			
外部操作ハンドルHM、HA	●(HA-108)		●(HA-108、HM-S12)			●(HA-106)		●(HA-106、HM-S11)				
機械的インターロック MIW			●(MIW-2E)					●(MIW-3C)				
バリア BA			別	売				電	源側付属			
端子カバー	表面形 TMC		別	売(TMC-1)				別	売(TMC-2)			
	裏面形 BTC		別	売(BTC-1)				別	売(BTC-2)			
引外し方式	完全電磁						完全電磁					
質量(kg)	0.53			0.74			1.2			1.5		
一梱入数	1						1					
特性、寸法図記載ページ	P.82						P.83					

定格電圧は最大使用可能電圧。 付属装置価格は「付属装置」の項を参照。P.225～ 適合圧着端子 P.264

外部操作ハンドルのHMは丸形、HAはレバー形ハンドルです。詳細はP.241～を参照ください。

400V級は必ず相間バリアをご使用ください。

(注)ご注文品番の後に裏面形はS、埋込形はFをつけてご注文ください。(フラッシュプレート：マンセル5Y7/1)