

3P・3E・400AF		3P・3E・400AF		3P・3E・600AF				3P・3E・800AF		極数(P)素子数(E)フレーム(AF)	
B-403GA		B-403GHA		B-603GA		B-603GHA		B-803GHA		型式	
110-220-460V		110-220-460V		110-220-460V		110-220-460V		110-220-460V		AC	定格電圧
0.1秒 0.3/0.6/1.2秒		0.1秒 0.3/0.6/1.2秒		0.1秒 0.3/0.6/1.2秒		0.1秒 0.3/0.6/1.2秒		0.1秒 0.3/0.6/1.2秒		動作時間	
100/200/500mA		100/200/500mA		100/200/500mA		100/200/500mA		100/200/500mA		漏電警報 感度電流	
250A	B403GA25W2	250A	B403GHA25W2	可調整 300A / 350A / 400A / 500A / 600A	B603GA	可調整 300A / 350A / 400A / 500A / 600A	B603GHA	可調整 400A / 450A / 500A / 600A / 700A / 800A	B803GHA	定格電流 ご注文品番 表面形	
300A	B403GA30W2	300A	B403GHA30W2								
350A	B403GA35W2	350A	B403GHA35W2								
400A	B403GA40W2	400A	B403GHA40W2								
147,000		245,000								315,000	
257	257	274	274	274	274	274	274	274	274	A 外形寸法(mm)	
333	333	434	434	434	434	434	434	434	434	A'	
140	140	210	210	210	210	210	210	210	210	B	
103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	C	
133	133	141	141	141	141	141	141	141	141	D	
										A'はバー端子を含む寸法	
35	85	50	100	100	100	100	100	100	100	110V 定格	
22	50	35	50	50	50	50	50	50	50	220V AC 遮断容量	
										460V (kA)	
バー端子方式		バー端子方式		バー端子方式		バー端子方式		バー端子方式		標準接続方式	
										接続可能最大電線(mm <sup>2</sup> )	
										SD 裏面形 接続方式	
										FP 埋込形	
										SHT 電圧引外し装置	
										LC キャップ式 ハンドロック	
										HL 施錠式	
付属		付属		付属		付属		付属		BA バリア(電源側) 装置	
別売(TMC-5B)		別売(TMC-5B)		別売(TMC-5D)		別売(TMC-5D)		別売(電源側TMC-5D)		TMC 表面形 端子カバー	
別売(BTC-5B)		別売(BTC-5B)		-		-		-		BTC 裏面形	
2a		2a		2a		2a		2a		接点構成	
		抵抗負荷		誘導負荷						接点容量	
		AC100V		3A		2A		COSφ=0.4		漏電警報接点仕様	
		AC250V		3A		1.5A					
		DC 30V		3A		1.5A		L/R=7ms			
										端子台仕様	
押しボタン仕様		押しボタン仕様		電子式可調整		電子式可調整		電子式可調整		出力引出し方式	
				電子式可調整		電子式可調整		電子式可調整		リセット方式	
熱動電磁		熱動電磁		電子式可調整		電子式可調整		電子式可調整		引外し方式	
6.7		6.7		9.7		9.7		12		質量(kg)	
1		1		1		1		1		一梱入数	
P.112		P.113		P.114		P.115		P.116		特性、寸法図記載ページ	

リセット仕様内部回路図

