

圧着端子方式の端子への適合圧着端子

 本体に付属

適用器種	呼び断面積 mm ²	2	5.5	8	14	22	38	60	80	100	150
	許容電流(600V IV電線)A	27	49	61	88	115	162	217	257	298	395
	電線抱合範囲 mm ²	1.04~ 2.63	2.63~ 6.64	6.64~ 10.52	10.52~ 16.78	16.78~ 26.66	26.66~ 42.42	42.42~ 60.57	60.57~ 96.3	96.3~ 117.2	117.2~ 152.05
E シリーズ 経済タイプ	B-33MEC、B-32EC・33EC	2-5	5.5-5								
	GB-3MEC、GB-32EC・33EC										
	B-52EC・53EC・52MEC	2-5	5.5-5	8-5	14-5						
	GB-52EC・53EC										
	B-62EC・63EC				14-6	22-6S					
	GB-62EC・63EC										
	B-102EA・103EA				14-8 (50A)	22-8 (60A,75A)	38-8S (100A)				
	GB-72EA・73EA、GB-102EA・103EA										
	B-122EA・123EA、B-152EA・153EA							CB60-8 (125A,150A)			
	GB-122EA・123EA、GB-152EA・153EA										
	B-222EA・223EA							CB60-8 (125A,150A)	CB100-8 (175A)	CB100-8 (200A)	CB150-8 (225A)
GB-222EA・223EA											
B-252EA・253EA										CB150-8 (250A)	
GB-253EA											
S シリーズ 汎用タイプ	B-52S・53S	2-5	5.5-5	8-5	14-5						
	B-62S・63S										
	B-102S・103S				14-8	22-8 (60A,75A)	38-8S (100A)				
	B-222S・223S										
分電盤 協約形 サイズ 電子式 配線用 遮断器	B-32KC・33KC、B-52KC・53KC、B-52MKC M-33KC、M-53KC	2-5	5.5-5	8-5	14-5						
	B-32FB・33FB、B-52FEA・53FEA B-62FA・63FA(50A以下)										
	B-62FA・63FA(60A)、B-102FB・103FB(50A以下) B-102FKA・103FKA・104FKA(50A以下)、B-62KC・63KC(60A)	2-6	5.5-6	8-6	14-6	22-6					
	B-102FB・103FB(50A超過)、B-102KC・103KC B-102FKA・103FKA・104FKA(50A超過)	2-8	5.5-8	8-8	14-8	22-8	38-8S				
	B-222FB・223FB・224FB、FB-223B						38-8	60-8	CB100-8	CB100-8	
	B-223WA						38-10	60-10	100-10	100-10	
分電盤 協約形 サイズ 三相4 線式 回路用	GB-53FA、GB-53FKA、 GB-32MKC・33MKC、GB-52KC・53KC	2-5	5.5-5	8-5	14-5						
	GB-62KC・63KC										
	GB-63F、GB-63FK	2-8	5.5-8	8-8	14-8	22-6S	38-8S				
	GB-103FA、GB-103FKA、GB-104A、GB-73KC、GB-103KC	2-8	5.5-8	8-8	14-8	38-8S	38-8S				
	GB-223W						38-8	60-8	CB100-8	CB100-8	
GB-224A						38-10	60-10	100-10	100-10		
単3 中性線 欠相 保護付	GBU-53・1KC、GBU-53・1KCS、 GBU-53KC	2-5	5.5-5	8-5	14-5						
	BU-53・1KC、BU-53・1KCS										
	BU-63・1KC、BU-63・1KCS				14-6	22-6S					
	GBU-63・1KC、GBU-63KC										
	BU-103・1KC				14-8 (50A)	22-8 (60A,75A)	38-8S (100A)				
	GBU-73・1KC、GBU-103・1KC、GBU-103KC										
	BU-123・1EA、BU-153・1EA							CB60-8 (125A,150A)			
	GBU-123・1EA、GBU-153・1EA、GBU-123EA、GBU-153EA										
	BU-223・1EA							CB60-8 (125A,150A)	100-8 (175A)	100-8 (200A)	CB150-8 (225A)
	GBU-223・1EA、GBU-223EA										
BU-253・1EA										CB150-8 (250A)	
GBU-253・1EA、GBU-253EA											
漏電警報 付配線 用遮断器	B-53GA	2-5	5.5-5	8-5	14-5						
	B-103GA、B-103GHA	2-8	5.5-8	8-8	14-8	38-8S					
	B-223GA、B-223GHA						38-8	60-8	CB80-8	CB100-8	CB150-8
	B-403GA、B-403GHA								80-10	100-10	150-10
	B-603G、B-603GH								80-12	100-12	150-12
ミニ タイプ	GBN-51・52	2-5	5.5-5								

JIS、JEM規格の圧着端子です。許容電流は600V IV電線、30、電線管に入れられない場合です。

電線抱合範囲はJIS C2805による。(燃線) パー端子方式の器種への適合は、各器種の外形寸法図の端子パーを参照してください。