

極数(P)素子数(E)フレーム(AF)		2P・2E・30AF												
型式		B-2EA			B-2EA(白色ハンドル仕様)				B-2EA(直流用)					
定格使用電圧Ue	AC	100-100/200V												
	DC	-												
定格電流 ご注文品番	6A	B2EA06							6A B2EAD06					
	10A	B2EA10							10A B2EAD10					
			15A	B2EA15	15A	B2EA15W				15A	B2EAD15			
			20A	B2EA20	20A	B2EA20W				20A	B2EAD20			
	30A	B2EA30							30A B2EA30W 30A B2EAD30					
標準価格(円)		1,300			1,250		1,250		1,300		1,500		1,470	
外観及び外形寸法(mm)		住宅用分電盤組込用												
		 A 70 B 32 C 40 D 57			 A 70 B 32 C 40 D 57				 A 70 B 32 C 40 D 57					
定格遮断容量 kA	JIS C 8211	100V	1.5											
	Ann2(Icn)	AC 100/200V	1.5											
		200V	-											
	JIS C 8201-2-1	48V	-											
	Ann2(Icu/Ics)	DC 125V	-											
端子仕様		ソルダレス端子方式(当座金付)												
接続可能最大電線(mm ²)		8												
取付可能付属装置	裏面形	SD	-											
	埋込形	FP	-											
	補助スイッチ	AX	-											
	警報スイッチ	AL	-											
	電圧引外し装置	SHT	-											
	不足電圧引外し装置	UVT	-											
	端子台	TB	-											
	トリップボタン	TRB	-											
	キャップ式	LC	別売(LC-03)											
	施錠式	HL	-											
	外部操作ハンドル	HA	-											
	機械的インターロック	MIW	-											
	バリア	BA	-											
表面形	TMC	付 属												
裏面形	BTC	-												
逆接続		可 能												
適合JIS規格		JIS C 8211 Ann2					JIS C 8201-2-1 Ann2							
過電流引外し方式		熱 動												
質量(kg)		0.1												
一梱入数		50												
特性、寸法図記載ページ		B-64												


100/200Vは単3における200Vを表します。 付属装置価格は「付属装置」の項を参照。 P.B-243 ~ 直流用は電圧はDC24V以上でご使用ください。

ハンドルキャップ
遮断器のハンドルをON、OFFいずれかの状態で操作禁止を表示する部品です。ハンドルキャップは10個単位でご注文ください。



価格/1個	
型式	LC-03
ご注文品番	ULC03
納期区分	
標準価格(円)	120

安全ブレーカ用取付台
安全ブレーカを最大23個取付けることが可能です。またパネルカット面までの高さを60mmにできます。必要に応じて切離してご使用ください。



価格/23連	
型式	UED26P
ご注文品番	UZZUED26P
納期区分	
標準価格(円)	1,050