

F・Wシリーズ(高遮断容量・三相4線式回路用)漏電遮断器 **OC付**

極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	3P・3E・60AF			3P・3E・100AF			3P・3E・100AF		
型式	GB-63FK		GBL-63FK(時延形)	GB-103FA			GB-103FKA		GBL-103FKA(時延形)
相線式	3 3W、1 3W、1 2W			3 3W、1 3W、1 2W			3 3W、1 3W、1 2W		
定格使用電圧Ue(AC)	200-440V			100-200V			200-440V		
定格インパルス耐電圧 Uimp	6kV			6kV			6kV		
定格感度電流	30mA	100/200/50mA		30mA	100mA		30mA	100/200/500mA	
最大動作時間	0.1秒		0.45秒	0.1秒			0.1秒		0.45秒
慣性不動作時間	0.1秒			0.1秒			0.1秒		
定格電流 ご注文品番 表面形	60A 63FK6030	60A 63FK60W2	60A 63FK60W2L	50A 103FA0530	50A 103FA05100	50A 103FKA0530	50A 103FKA05W2	50A 103FKA05W2L	
				60A 103FA0630	60A 103FA06100	60A 103FKA0630	60A 103FKA06W2	60A 103FKA06W2L	
				75A 103FA0730	75A 103FA07100	75A 103FKA0730	75A 103FKA07W2	75A 103FKA07W2L	
				100A 103FA1030	100A 103FA10100	100A 103FKA1030	100A 103FKA10W2	100A 103FKA10W2L	
接続方式	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)
標準価格(円)	36,200	41,550	49,400	29,700	35,050	42,900	52,000	57,350	65,200
外観及び外形寸法(mm)	 A 130 B 75 C 60 D 84			 A 130 B 75 C 60 D 84			 A 130 B 75 C 60 D 84		
短限時検出電流(定格電流に対する%)				10/3					
定格遮断容量 (kA)	100V			10/3					
	200V	35/9		10/3			35/9		
	240V	35/9					35/9		
	440V	10/3					10/3		
表面形 端子仕様	圧着端子方式			圧着端子方式			圧着端子方式		
接続可能最大電線(mm ²)	38			38			38		
取付可能付属装置	接続方式	裏面形	SD						
		埋込形	FP						
	補助スイッチ	AX							
	警報スイッチ	AL							
	テストリード線引出し	TBL							
	端子台	TB		可能	可能	可能	可能	可能	可能
	キャップ式	LC		別売(LC-2G)	別売(LC-2G)	別売(LC-2G)	別売(LC-2G)	別売(LC-2G)	別売(LC-2G)
	ハンドルロック	HL							
	外部操作ハンドル	HA		別売(HA-108)	別売(HA-108)	別売(HA-108)	別売(HA-108)	別売(HA-108)	別売(HA-108)
	バリア	BA		電源側付属(CMF-0487)(注2)	別売(CMF-0487)	別売(CMF-0487)	電源側付属(CMF-0487)(注2)	別売(CMF-0487)	別売(CMF-0487)
端子カバー	表面形	TMC		別売(TMC-1)	別売(TMC-1)	別売(TMC-1)	別売(TMC-1)	別売(TMC-1)	
	裏面形	BTC		別売(BTC-1)	別売(BTC-1)	別売(BTC-1)	別売(BTC-1)	別売(BTC-1)	
逆接続	不可			不可			不可		
適合JIS規格	JIS C 8201-2-2 Ann2			JIS C 8201-2-2 Ann2			JIS C 8201-2-2 Ann2		
過電流引外し方式	完全電磁			完全電磁			完全電磁		
製品質量(kg)	0.9			0.8			0.9		
一梱入数	1			1			1		
漏電表示	有			有			有		
特性、寸法図記載ページ	B-222			B-221			B-222		

1 2W200V回路に3極200V定格の漏電遮断器を使用の場合は中央極を使用せず左右極(R、T相)をご使用ください。

また、1 3W100/200V回路に3極200V定格の漏電遮断器を使用の場合は中性線を中央極に接続してください。

付属装置価格は「付属装置」の項を参照。P.B-243～

適合圧着端子 P.B-281

(注)ご注文品番の後に裏面形はS、埋込形はFをつけてご注文ください。(フラッシュプレート:マンセル5Y7/1)

(注2)付属している電源側相間バリアは、400V級において必ずご使用ください。