

三極漏電遮断器										三極4線式回路用4極漏電遮断器		極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)
3P・3E・600AF			3P・3E・800AF			4P・3E・800AF						型式
GB-603W	GBL-603W		GB-803WA	GBL-803WA		GB-804A	GBL-804A					相線式
3 3W、1 3W、1 2W			3 3W、1 3W、1 2W			3 4W						定格使用電圧Ue(AC)
200-440V			200-440V			400-440V						定格インパルス耐電圧 Uimp
8kV			8kV			8kV						定格感度電流
100/200/500mA			100/200/500mA			50/100/200/500/1000mA	100/200/500mA					最大動作時間
0.1秒	0.45/0.9/1.8秒		0.1秒	0.45/0.9/1.8秒		0.1秒	0.45/1.8秒					慣性不動作時間
	0.1/0.2/0.5秒			0.1/0.2/0.5秒			0.1/0.5秒					
300/ 350/ 400/ 500/ 600A 可調整	603W60W2	603W60W2L2	400/ 450/ 500/ 600/ 700/ 800A 可調整	803WA80W2	803WA80W2L2	500A	804A50W34	804A50W2L24				定格電流 ご注文品番 表面形
						600A	804A60W34	804A60W2L24				
						700A	804A70W34	804A70W2L24				
						800A	804A80W34	804A80W2L24				
表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)				接続方式
												標準価格(円)
353,000	376,000	423,000	538,000	569,000	626,000	799,000	831,600	905,000				
A 274 A' 434 B 210 C 103 D 141			A 274 A' 434 B 210 C 103 D 141			50Hz、60Hzをご指定ください A 710 A' 870 B 280 C 185 D 225 D' 333			丸形補助ハンドル 付属		外観及び外形寸法(mm) 	
1000固定			1000固定									短限時検出電流(定格電流に対する%)
100/100			100/100			125/32			100V			定格遮断容量 (kA)
100/100			100/100			125/32			200V AC			
50/50			50/50			85/22			240V			
バー端子			バー端子			バー端子			440V			
												表面形 端子仕様
												接続可能最大電線(mm ²)
												SD 裏面形 接続方式
												FP 埋込形
												AX 補助スイッチ
												AL 警報スイッチ
												TBL テストリード線引出し
可 能			可 能			可 能						TB 端子台
												LC キャップ式 ハンドルロック
												HL 施錠式
別売(HA-402)			別売(HA-402)			別売(HA-801)						HA 外部操作ハンドル
電源側付属(PHS-5)(注2)			電源側付属(PHS-5)(注2)			電源側付属(PHS-6)(注2)						BA パリア
別売(TMC-5D)			別売(TMC-5D)			別売(TMC-6)電源側のみ						TMC 表面形 端子カバー
												BTC 裏面形
不 可			不 可			不 可						逆接続
JIS C 8201-2-2 Ann2			JIS C 8201-2-2 Ann2			JIS C 8201-2-2 Ann2						適合JIS規格
電子式可調整			電子式可調整			熱動可調整電磁						過電流引外し方式
10.6			12.9			50.0						製品質量(kg)
1			1			1						一梱入数
有			有			有						漏電表示
B-225			B-226			B-232						特性、寸法図記載ページ

1 2W200V回路に3極200V定格の漏電遮断器を使用の場合は中央極を使用せず左右極(R、T相)をご使用ください。

また、1 3W100/200V回路に3極200V定格の漏電遮断器を使用の場合は中性線を中央極に接続してください。

付属装置価格は「付属装置」の項を参照。P.B-243～

適合圧着端子 P.B-281

(注)ご注文品番の後に裏面形はS、埋込形はFをつけてご注文ください。(フラッシュプレート：マンセル5Y7/1)

(注2)付属している電源側相間パリアは、400V級において必ずご使用ください。