2P・2E・50AF						パールミニあんしんブレーカ 2P・1E・30AF						極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)
B-2N-1			B-2N-2			BCT-1N-1			BCT-1N-2			型式
上列用			下列用			上列用			下列用			接続分岐位置
100-100/200-200V						100V						定格使用電圧Ue(AC)
40A	◎	B2N140	40A	◎	B2N240	15A	●	BCT1N115	15A	●	BCT1N215	定格電流・ご注文品番
50A	◎	B2N150	50A	◎	B2N250	20A	◎	BCT1N120	20A	◎	BCT1N220	
4,200						4,000						標準価格(円)
A 77.5 B 33.7 C 45.0 D 53.5			A 77.5 B 33.7 C 45.0 D 53.5			A 75.5 B 16.5 C 38.0 D 53.5			A 75.5 B 16.5 C 38.0 D 53.5			外観及び外形寸法(mm) 
2.5						2.5						定格遮断容量 kA 100V
2.5						–						100/200V AC JIS C 8211 Ann2 (Icn)
2.5						–						200V
プラグイン端子						プラグイン端子						電源側 端子仕様
圧着端子方式(圧着端子付属)						速結端子						負荷側
14mm²(接続可能最大電線)						単線φ1.6・φ2.0・φ2.6(より線の場合は棒圧着端子使用※1)						接続可能電線(mm)
–						–						取付可能付属装置 SD 裏面形 接続方式
–						–						FP 埋込形
–						–						AX 補助スイッチ
–						–						AL 警報スイッチ
–						–						SHT 電圧引外し装置
–						–						UVT 不足電圧引外し装置
–						–						TB 端子台
–						–						TRB トリップボタン
–						別売(LC-BN)						LC キャップ式 ハンドルロック
–						–						HL 施錠式
–						–						HA 外部操作ハンドル
–						–						MIW 機械的インターロック
–						–						BA バリア
負荷側付属						–						TMC 表面形 端子カバー
–						–						BTC 裏面形
不　可						不　可						逆接続
JIS C 8211 Ann2						JIS C 8211 Ann2						適合JIS規格
熱　動						熱動電磁電子式						過電流引外し方式
0.11						0.07						質量(kg)
–						–						一梱入数
B-61						B-62						特性、寸法図記載ページ

■100/200Vは単相3線式を表します。

※端子部はパールミニブレーカと同等です。
詳細はP.B-9.10をご参照ください。