


2P・2E・125AF			3P・3E・125AF			2P・2E・150AF			3P・3E・150AF			極数(P)素子数(E)フレーム(AF)		
B-122EC			B-123EC			B-152EC			B-153EC			型式		
100-100/200-200-415V			100-200-415V			100-100/200-200-415V			100-200-415V			AC 定格使用電圧Ue		
250V			—			250V			—			DC		
6kV						6kV						定格インパルス耐電圧 Uimp		
60A	B122EC06		60A (15kW)	B123EC06		150A	B152EC15	150A (37kW)	B153EC15		定格電流 ご注文品番 表面形 ()内AC200V時の 適用モータ容量(kW)を表す			
75A	B122EC07		75A (18.5kW)	B123EC07										
100A	B122EC10		100A (22kW)	B123EC10										
			120A	B123EC120										
125A	B122EC12		125A (30kW)	B123EC12										
表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	接続方式		
17,800	23,400	30,100	19,700	27,100	33,700	17,800	23,400	30,100	19,700	27,100	33,700	標準価格(円)		
A 130(160) B 75 C 60 D 80 2Pは3P中極を はずしたものです			 モータ保護兼用 (120Aは除く) 3Pのみ			A 130(160) B 75 C 60 D 80 2Pは3P中極を はずしたものです			 モータ保護兼用 3Pのみ			外観及び外形寸法(mm)  ()内は端子 カバー付寸法		
25/7			25/7			25/7			25/7			100V	定格遮断容量 (kA)	
25/7			—			25/7			—			100/200V		
25/7			25/7			25/7			25/7			200V AC		
7.5/4			7.5/4			7.5/4			7.5/4			415V		
—			—			—			—			125V		
1.5			—			1.5			—			250V DC		
圧着端子方式(圧着端子付属)						圧着端子方式(圧着端子付属)						表面形端子仕様		
60						60						接続可能最大電線(mm ²)		
●			(125A)			●						SD 裏面形	取付可能付属装置	
●			(125A)			●						FP 埋込形		
●						●						AX 補助スイッチ		
●			(125A)			●						AL 警報スイッチ		
●			●			●			●			SHT 電圧引外し装置		
—						—						UVT 不足電圧引外し装置		
可能(縦形)						可能(縦形)						TB 端子台		
有						有						TRB トリップボタン		
別売(LC-153EB)						別売(LC-153EB)						LC キャップ式		
●			●			●			●			HL 施錠式		
—			—			—			—			HA 外部操作ハンドル		
—			—			—			—			MIW 機械的インターロック		
別売(PHS-2T)						別売(PHS-2T)						BA バリア		
付 属						付 属						TMC 表面形		
裏面形付属						裏面形付属						BTC 裏面形		
可 能						可 能						逆接続		
JIS C 8201-2-1 Ann2						JIS C 8201-2-1 Ann2						適合JIS規格		
熱動電磁						熱動電磁						過電流引外し方式		
0.6			0.65			0.6			0.65			質量(kg)		
10						10						一梱入数		
B-66						B-66						特性、寸法図記載ページ		

■100/200Vは単相3線式を表します。
■付属装置価格は「付属装置」の項を参照。P.B-245～
■適合圧着端子 P.B-269
(注)ご注文品番の後に裏面形はS、埋込形はFをつけてご注文ください。
(フラッシュプレート：マンセル5Y7/1)

