


極数(P)素子数(E)フレーム(AF)		2P・2E・100AF			3P・3E・100AF			4P・3E・100AF						
型式		B-102FKA			B-103FKA			B-104FKA						
定格絶縁電圧 Ui		600V												
定格インパルス耐電圧 Uimp		8kV												
定格電流 ご注文品番 表面形	15A	●	B102FKA01		15A	●	B103FKA01		15A	●	B104FKA01			
	20A	●	B102FKA02		20A	●	B103FKA02		20A	●	B104FKA02			
	30A	●	B102FKA03		30A	●	B103FKA03		30A	●	B104FKA03			
	50A	●	B102FKA05		50A	●	B103FKA05		50A	●	B104FKA05			
	60A	●	B102FKA06		60A	●	B103FKA06		60A	●	B104FKA06			
	75A	●	B102FKA07		75A		B103FKA07		75A		B104FKA07			
	100A	●	B102FKA10		100A		B103FKA10		100A		B104FKA10			
接続方式		表面形		裏面形(注)	埋込形(注)	表面形		裏面形(注)	埋込形(注)	表面形		裏面形(注)	埋込形(注)	
標準価格(円)		41,200	44,130	47,430	50,500	54,900	58,200	80,500	87,890	93,730				
外観及び外形寸法(mm)		DC用はご指定ください												
		2P A 150 B 65 C 86 D 106		3P A 150 B 90 C 86 D 106				4P A 150 B 120 C 86 D 106						
短限時検出電流(定格電流に対する%)		—												
定格遮断容量 (kA)	200V	85/43												
	JIS C 8201-2-1 AC 440V	50/25												
	Ann2(Icu/Ics) 500V	14/7												
	125V	40/20			—			—			—			
	(注2) DC 250V	40/20			—			—			—			
表面形端子仕様		圧着端子方式												
接続可能最大電線(mm ²)		38(50A以下は22)												
取付可能付属装置	裏面形 SD	●												
	埋込形 FP	●												
	補助スイッチ AX	●												
	警報スイッチ AL	●												
	電圧引外し装置 SHT	●												
	不足電圧引外し装置 UVT	—			●(端子台仕様)									
	端子台 TB	可 能												
	トリップボタン TRB	有												
	キャップ式 LC	別売(LC-2C)												
	ハンドルロック 施錠式 HL	●												
	外部操作ハンドル HA、HM	●(HA-106)			●(HA-106、HM-S11)									
	機械的インターロック MIW	●(MIW-3D)												
	バリア BA	表面形は電源側付属 (CMF-0196)												
	端子カバー	表面形 TMC	別売(TMC-3C 2P)			別売(TMC-3C 3P)			別売(TMC-3C 2P用×2)					
		裏面形 BTC	別売(BTC-3C 2P)			別売(BTC-3C 3P)			別売(BTC-3C 2P用×2)					
逆接続		不 可												
適合JIS規格		JIS C 8201-2-1 Ann2												
過電流引外し方式		完全電磁												
質量(kg)		1.4			1.8			2.3						
一梱入数		1												
特性、寸法図記載ページ		B-87												

■付属装置価格は「付属装置」の項を参照。P.B-245 ~ ■適合圧着端子 P.B-269 ■外部操作ハンドルのHMは丸形、HAはレバー形ハンドルです。詳細はP.B-261 ~を参照ください。
400V級は必ず相間バリアをご使用ください。
(注)ご注文品番の後に裏面形はS、埋込形はFをつけてご注文ください。(フラッシュプレート:マンセル5Y7/1)
(注2)DC用はDC専用品になりますのでご指定ください。 の器種は電源の種類(純直流、単相全波、三相全波)も併せてご指定ください。
■標準品はすべて逆接続不可です。 の器種の逆接続用は別途注文になります。