


2P・2E・225AF			3P・3E・225AF			4P・3E・225AF			3P・3E・225AF			極数(P)素子数(E)フレーム(AF)
B-222FC			B-223FC			B-224FB			B-223WB			型式
690V						600V			600V			定格絶縁電圧 Ui
8kV						8kV			8kV			定格インパルス耐電圧 Uimp
125A	●	B222FC12	125A	●	B223FC12	125A	●	B224FB12	可調整 125/ 150/ 175/ 200/ 225A	●	B223WB	定格電流 ご注文品番 表面形
150A	●	B222FC15	150A	●	B223FC15	150A	●	B224FB15				
175A	●	B222FC17	175A	●	B223FC17	175A	●	B224FB17				
200A	●	B222FC20	200A	●	B223FC20	200A	●	B224FB20				
225A	●	B222FC22	225A	●	B223FC22	225A	●	B224FB22				
表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	接続方式
55,100	60,800	66,600	73,800	81,300	85,800	103,000	116,000	121,000	102,200	109,700	114,200	標準価格(円)
DC用はご指定ください												外観及び外形寸法(mm)
2P・3P A 165 B 105 C 68 D 94 2Pは3P中極を はずしたものです 						4P A 165 B 140 C 103 D 127 			3P A 165 B 105 C 68 D 95 			
—						—			200/500/750/1000 可調整			短限時検出電流(定格電流に対する%)
100/25						85/43			100/25			200V
50/13						30/15			50/13			440V AC
25/7						18/9			25/7			500V
40/20						—			—			125V
40/20						—			—			250V
圧着端子方式						圧着端子方式			圧着端子方式			表面形端子仕様
150						150			150			接続可能最大電線(mm ²)
●						●			●			SD 裏面形 接続方式
●						●			●			FP 埋込形
●						●			●(カセット式)			AX 補助スイッチ
●						●			●(カセット式)			AL 警報スイッチ
●						●			●			SHT 電圧引外し装置
—						●(端子台仕様)			—			UVT 不足電圧引外し装置
可 能						可 能			可 能			TB 端子台
有						有			有			TRB トリップボタン
別売(LC-4J)						別売(LC-4H)			別売(LC-2D)			LC キャップ式
●						●			●(HL-2D)			HL 施錠式
●(HA-206、HM-S21)						●(HA-206、HM-S21)			●(HA-208、HM-S24)			HA、HM 外部操作ハンドル
●(MIW-4M)						●(MIW-4H)			●(MIW-4K)			MIW 機械的インターロック
表面形は電源側付属 (PHS-4)						表面形は電源側付属 (PHS-4)			表面形は電源側付属 (PHS-4)			BA バリア
別売(TMC-4J 3P)						別売(TMC-4H)・受注加工品			別売(TMC-4J)			TMC 表面形
別売(BTC-4J 3P)						—			別売(BTC-4J)			BTC 裏面形
不 可						不 可			不 可			逆接続
JIS C 8201-2-1 Ann2						JIS C 8201-2-1 Ann2			JIS C 8201-2-1 Ann2			適合JIS規格
熱動電磁						熱動電磁			電子式可調整			過電流引外し方式
1.3						1.6			1.6			質量(kg)
1						1			1			一梱入数
B-88						B-89			B-90			特性、寸法図記載ページ

■付属装置価格は「付属装置」の項を参照。P.B-245 ~ ■適合圧着端子 P.B-269 ■外部操作ハンドルのHMは丸形、HAはレバー形ハンドルです。詳細はP.B-261 ~ を参照ください。
 400V級は必ず相間バリアをご使用ください。

(注)ご注文品番の後に裏面形はS、埋込形はFをつけてご注文ください。(フラッシュプレート:マンセル5Y7/1)

(注2)DC用はDC専用品になりますのでご指定ください。

■端子カバー4P品は受注加工品です。遮断器本体の発注時に同時発注をしていただくようお願いいたします。