


極数(P)素子数(E)フレーム(AF)	2P・2E・400AF			3P・3E・400AF			4P・3E・400AF			3P・3E・400AF		
型式	B-402FB			B-403FB			B-404FB			B-403WA		
定格絶縁電圧 Ui	600V									600V		
定格インパルス耐電圧 Uimp	8kV									8kV		
定格電流 ご注文品番 表面形	250A	●	B402FB25	250A	●	B403FB25	250A	●	B404FB25	可調整 200/ 225/ 250/ 300/ 350/ 400A	●	B403WA
	300A	●	B402FB30	300A	●	B403FB30	300A	●	B404FB30			
	350A	●	B402FB35	350A	●	B403FB35	350A	●	B404FB35			
	400A	●	B402FB40	400A	●	B403FB40	400A	●	B404FB40			
接続方式	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)
標準価格(円)	121,000	130,100	147,000	148,000	161,500	177,000	223,000	241,000	266,500	162,000	175,500	191,000
外観及び外形寸法(mm)	DC用はご指定ください											
 A'はバー端子を含む寸法	2P・3P A 257 A' 333 B 140 C 103 D 133			2Pは3P中極を はずしたものです			4P A 257 A' 333 B 185 C 103 D 133			3P A 257 A' 333 B 140 C 103 D 133		
短時検出電流(定格電流に対する%)	—									1000固定		
定格遮断容量 (kA)	200V AC 440V JIS C 8201-2-1 Ann2(Icu/Ics) 500V (注2) DC 125V 250V			100/100 50/50 25/25			100/100 50/50 25/25			100/100 50/50 25/25		
表面形端子仕様	バー端子方式									バー端子方式		
接続可能最大電線(mm ²)	—									—		
取付可能付属装置	接続方式	裏面形	SD	●						●		
	埋込形	FP		●						●		
	補助スイッチ	AX		●						●(カセット式)		
	警報スイッチ	AL		●						●(カセット式)		
	電圧引外し装置	SHT		●						●		
	不足電圧引外し装置	UVT		●(端子台仕様)						●(端子台仕様)		
	端子台	TB		可 能						可 能		
	トリップボタン	TRB		有						有		
	キャップ式	LC		—						—		
	施錠式	HL		●(HL-5)						●(HL-5)		
	外部操作ハンドル	HA、HM		●(HA-405、HM-405)						●(HA-406、HM-406)		
	機械的インターロック	MIW		●(MIW-5D)						●(MIW-5F)		
	バリア	BA		表面形は電源側付属 (PHS-5B)						表面形は電源側付属 (PHS-5B)		
	端子カバー	表面形 TMC		別売(TMC-5B)			受注加工品(TMC-5B 4P)			別売(TMC-5B)		
		裏面形 BTC		別売(BTC-5B)			—			別売(BTC-5B)		
逆接続	不 可									不 可		
適合JIS規格	JIS C 8201-2-1 Ann2									JIS C 8201-2-1 Ann2		
過電流引外し方式	熱動電磁									電子式可調整		
質量(kg)	5.3			6.1			8.2			5.9		
一梱入数	1									1		
特性、寸法図記載ページ	B-91									B-92		

■付属装置価格は「付属装置」の項を参照。P.B-245～ ■外部操作ハンドルのHMは丸形、HAはレバー形ハンドルです。詳細はP.B-261～を参照ください。
400V級は必ず相間バリアをご使用ください。
(注)ご注文品番の後に裏面形はS、埋込形はFをつけてご注文ください。(フラッシュプレート:マンセル5Y7/1)
(注2)DC用はDC専用品になりますのでご指定ください。
■バー端子方式の適合圧着端子は寸法図記載ページのバー端子寸法を参照してください。 ■標準品はすべて逆接続不可です。 の器種の逆接続用は別途注文になります。
■端子カバー4P品は受注加工品です。遮断器本体の発注時に同時発注をしていただくようお願いいたします。