


2P・2E・600AF			3P・3E・600AF			4P・3E・600AF			3P・3E・600AF			極数(P)素子数(E)フレーム(AF)			
B-602FA			B-603FA			B-604FA			B-603WA			型式			
600V						600V						定格絶縁電圧 Ui			
8kV						8kV						定格インパルス耐電圧 Uimp			
500A	B602FA50		500A	B603FA50		500A	B604FA50		可調整 300/ 350/ 400/ 500/ 600A	B603WA			定格電流 ご注文品番 表面形		
600A	B602FA60		600A	B603FA60		600A	B604FA60								
表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	接続方式			
250,000	264,300	278,000	292,000	313,500	329,000	435,000	470,280	505,560	318,000	339,500	355,000	標準価格(円)			
DC用はご指定ください												外観及び外形寸法(mm)  A'はバー端子を含む寸法			
2P・3P A 274 A' 434 B 210 C 103 D 141			2Pは3P中極を はずしたものです			4P A 274 A' 434 B 280 C 103 D 141			3P A 274 A' 434 B 210 C 103 D 141			1000固定		短限時検出電流(定格電流に対する%)	
-			100/100			-			100/100			200V		定格遮断容量 (kA)	
-			50/50			-			50/50			440V AC			JIS C 8201-2-1 Ann2(Icu/ Ics)
-			25/25			-			25/25			500V			
40/40			-			-			-			125V		DC(注2)	
40/40			-			-			-			250V			
バー端子方式									バー端子方式			表面形端子仕様			
-									-			接続可能最大電線(mm ²)			
-									-			SD 裏面形 接続方式		取付可能付属装置	
-									-			FP 埋込形			
-									(カセット式)			AX 補助スイッチ			
-									(カセット式)			AL 警報スイッチ			
-									-			SHT 電圧引外し装置			
-									-			UVT 不足電圧引外し装置			
可 能									可 能			TB 端子台			
有									有			TRB トリップボタン			
-									-			LC キャップ式			
(HL-6)									(HL-6)			HL ハンドルロック 施錠式			
(HA-402, HM-402)									(HA-402, HM-407)			HA, HM 外部操作ハンドル			
(MIW-5)									(MIW-5G)			MIW 機械的インターロック			
表面形は電源側付属 (PHS-5)									表面形は電源側付属 (PHS-5)			BA バリア			
別売(TMC-5D)						受注加工品(TMC-5D 4P)			別売(TMC-5D)			TMC 表面形 端子カバー			
-									-			BTC 裏面形			
不 可									不 可			逆接続			
JIS C 8201-2-1 Ann2									JIS C 8201-2-1 Ann2			適合JIS規格			
熱動-可調整電磁									電子式可調整			過電流引外し方式			
10			13			-			9.7			質量(kg)			
1									-			1			一梱入数
B-93									-			B-94			特性、寸法図記載ページ

付属装置価格は「付属装置」の項を参照。P.B-245～ 外部操作ハンドルのHMは丸形、HAはレバー形ハンドルです。詳細はP.B-261～を参照ください。

400V級は必ず相間バリアをご使用ください。

(注)ご注文品番の後に裏面形はS、埋込形はFをつけてご注文ください。(フラッシュプレート:マンセル5Y7/1)

(注2)DC用はDC専用品になりますのでご指定ください。

バー端子方式の適合圧着端子は寸法図記載ページのバー端子寸法を参照してください。標準品はすべて逆接続不可です。の器種の逆接続用は別途注文になります。端子カバー4P品は受注加工品です。遮断器本体の発注時に同時発注をしていただくようお願いいたします。