


F・Wシリーズ(高遮断容量・三相4線式回路用)漏電遮断器 過負荷・短絡保護兼用

極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)		3P・3E・50AF			3P・3E・50AF			3P・3E・60AF		
型式		GB-53FA			GB-53FKA		GBL-53FKA	GB-63F		
定格使用電圧U _e (AC)		100-200V			200-440V			100-200V		
定格インパルス耐電圧 U _{imp}		6kV			6kV			6kV		
定格感度電流		30mA	100/200/500mA		30mA	100/200/500mA		30mA	100/200/500mA	
最大動作時間		0.1秒			0.1秒		0.45秒	0.1秒		
慣性不動作時間		—			—		0.1秒	—		
定格電流 ご注文品番 表面形	5A	● 53FA0530	● 53FA05W2	5A	● 53FKA0530	● 53FKA05W2	● 53FKA05W2L	60A	● 63F6030	● 63F60W2
	10A	● 53FA1030	● 53FA10W2	10A	● 53FKA1030	● 53FKA10W2	● 53FKA10W2L			
	15A	● 53FA1530	● 53FA15W2	15A	● 53FKA1530	● 53FKA15W2	● 53FKA15W2L			
	20A	● 53FA2030	● 53FA20W2	20A	● 53FKA2030	● 53FKA20W2	● 53FKA20W2L			
	30A	● 53FA3030	● 53FA30W2	30A	● 53FKA3030	● 53FKA30W2	● 53FKA30W2L			
	40A	● 53FA4030	● 53FA40W2	40A	● 53FKA4030	● 53FKA40W2	● 53FKA40W2L			
	50A	● 53FA5030	● 53FA50W2	50A	● 53FKA5030	● 53FKA50W2	● 53FKA50W2L			
接続方式		表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)
標準価格(円)		19,800	22,130	27,050	33,600	35,930	40,850	22,500	27,850	35,700
外観及び外形寸法(mm)		 A 130 B 75 C 60 D 84			 A 130 B 75 C 60 D 84			 A 130 B 75 C 60 D 84		
短限時検出電流(定格電流に対する%)		—			—			—		
定格遮断容量 JIS C 8201-2-2 AC Ann2(I _{cu} /I _{cs}) kA	100V	10/3			10/3			10/3		
	200V	10/3			35/9			10/3		
	240V	10/3			35/9			10/3		
	440V	10/3			10/3			10/3		
表面形 端子仕様		線押え方式(圧着端子使用可能)			線押え方式(圧着端子使用可能)			圧着端子方式		
接続可能最大電線(mm ²)		22			22			38		
取付可能付属装置	接続方式 裏面形	SD	●		●			●		
	埋込形	FP	●		●			●		
	補助スイッチ	AX	●		●			●		
	警報スイッチ	AL	●		●			●		
	テストリード線引出し	TBL	●		●			●		
	端子台	TB	可	能	可	能		可	能	
	キャップ式	LC	別売(LC-2G)		別売(LC-2G)			別売(LC-2G)		
	ハンドルロック 施錠式	HL	●(HL-2G)		●(HL-2G)			●(HL-2G)		
	外部操作ハンドル	HA	別売(HA-108)		別売(HA-108)			別売(HA-108)		
	バリア	BA	別売(CMF-0487)		電源側付属(CMF-0487)(注2)			別売(CMF-0487)		
端子カバー	表面形	TMC	別売(TMC-1)		別売(TMC-1)			別売(TMC-1)		
	裏面形	BTC	別売(BTC-1)		別売(BTC-1)			別売(BTC-1)		
逆接続		不 可			不 可			不 可		
適合JIS規格		JIS C 8201-2-2 Ann2			JIS C 8201-2-2 Ann2			JIS C 8201-2-2 Ann2		
過電流引外し方式		完全電磁			完全電磁			完全電磁		
製品質量(kg)		0.7			0.8			0.8		
一梱入数		1			1			1		
漏電表示		有			有			有		
特性、寸法図記載ページ		B-221			B-222			B-223		

■1φ2W200V回路に3極200V定格の漏電遮断器を使用の場合は中央極を使用せず左右極(R、T相)をご使用ください。

また、1φ3W100/200V回路に3極200V定格の漏電遮断器を使用の場合は中性線を中央極に接続してください。

■付属装置価格は「付属装置」の項を参照。P.B-245～

■適合圧着端子 P.B-269

(注)ご注文品番の後に裏面形はS、埋込形はFをつけてご注文ください。(フラッシュプレート：マンセル5Y7/1)

(注2)付属している電源側相間バリアは、400V級において必ずご使用ください。