


三相4線式回路用4極漏電遮断器						三相4線式回路用4極漏電遮断器													
4P・3E・100AF						3P・3E・225AF						4P・3E・225AF						極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	
GB-104A			GBL-104A(時延形)			GB-223WA			GBL-223WA			GB-224A			GBL-224A(時延形)			型式	
200-440V						200-440V						200-440V						定格使用電圧Ue(AC)	
8kV						6kV						8kV						定格インパルス耐電圧 Uimp	
30mA		100/200/500mA				30mA		100/200/500mA				30mA		100/200/500mA				定格感度電流	
0.1秒			0.45/0.9/1.8秒			0.1秒			0.45/0.9/1.8秒			0.1秒			0.45/0.9/1.8秒			最大動作時間	
—			0.1/0.2/0.5秒			—			0.1/0.2/0.5秒			—			0.1/0.2/0.5秒			慣性不動作時間	
15A	● 104A0130	● 104A01W2	● 104A01W2L2	125/150/175/200/225A 可調整	● 223WA2230	● 223WA22W2	● 223WA22W2L2	125A	● 224A1230	● 224A12W2	● 224A12W2L2	定格電流 ご注文品番 表面形							
20A	● 104A0230	● 104A02W2	● 104A02W2L2					150A	● 224A1530	● 224A15W2	● 224A15W2L2								
30A	● 104A0330	● 104A03W2	● 104A03W2L2					175A	● 224A1730	● 224A17W2	● 224A17W2L2								
50A	● 104A0530	● 104A05W2	● 104A05W2L2					200A	● 224A2030	● 224A20W2	● 224A20W2L2								
60A	● 104A0630	● 104A06W2	● 104A06W2L2					225A	● 224A2230	● 224A22W2	● 224A22W2L2								
75A	● 104A0730	● 104A07W2	● 104A07W2L2																
100A	● 104A1030	● 104A10W2	● 104A10W2L2																
表面形		裏面形(注)		埋込形(注)		表面形		裏面形(注)		埋込形(注)		表面形		裏面形(注)		埋込形(注)		接続方式	
122,000		127,820		140,000		148,800		158,800		170,800		179,000		192,000		208,600		標準価格(円)	
 A 150 B 120 C 103 D 123						 A 165 B 105 C 68 D 95						 A 345 B 185 C 103 D 133						 外観及び外形寸法(mm)	
—						—						—						短限時検出電流(定格電流に対する%)	
85/43						100/25						85/43						100V	
85/43						100/25						85/43						200V	
50/25						50/13						42/21						240V	
50/25						50/13						42/21						440V	
圧着端子方式(50A以下は線挿え方式)						圧着端子方式						圧着端子方式						表面形 端子仕様	
60(50A以下は22)						150						150						接続可能最大電線(mm ²)	
●						●						●						SD 裏面形	
●						●						●						FP 埋込形	
●						●						●						AX 補助スイッチ	
●						●						●						AL 警報スイッチ	
●						●						●						TBL テストリード線引出し	
可能						可能						可能						TB 端子台	
別売(LC-2C)						別売(LC-2D)						—						LC キャップ式	
●						●						●						HL 施錠式	
別売(HA-108)						別売(HA-405)						別売(HA-208)						HA 外部操作ハンドル	
電源側付属(PHS-4D)〔注2〕						電源側付属(PHS-4)〔注2〕						電源側付属(PHS-4D)〔注2〕						BA バリア	
別売(TMC-3C、2P用×2)						別売(TMC-4J、4P用)						別売(TMC-5B、4P用)						TMC 表面形	
別売(BTC-3C、2P用×2)						別売(BTC-4J、4P用)						別売(BTC-5B、4P用)						BTC 裏面形	
不可						不可						不可						逆接続	
JIS C 8201-2-2 Ann2						JIS C 8201-2-2 Ann2						JIS C 8201-2-2 Ann2						適合JIS規格	
完全電磁						電子式可調整						熱動電磁						過電流引外し方式	
2.3						2.0						9.3						製品質量(kg)	
1						1						1						一梱入数	
有						有						有						漏電表示	
B-231						B-225						B-232						特性、寸法図記載ページ	

■ 1φ2W200V回路に3極200V定格の漏電遮断器を使用の場合は中央極を使用せず左右極(R、T相)をご使用ください。

また、1φ3W100/200V回路に3極200V定格の漏電遮断器を使用の場合は中性線を中央極に接続してください。

■ 付属装置価格は「付属装置」の項を参照。P.B-245～

■ 適合圧着端子 P.B-269

(注)ご注文品番の後に裏面形はS、埋込形はFをつけてご注文ください。(フラッシュプレート：マンセル5Y7/1)

(注2)付属している電源側相間バリアは、400V級において必ずご使用ください。