



F・Wシリーズ(高遮断容量・三相4線式回路用)漏電遮断器 **OC付**

				三相4線式回路用4極漏電遮断器											
極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)				3P・3E・400AF											
型式				GB-403W		GBL-403W									
定格使用電圧U _e (AC)				200-440V											
定格インパルス耐電圧 U _{imp}				8kV											
定格感度電流				30mA		100/200/500mA									
最大動作時間				0.1秒		0.45/0.9/1.8秒									
慣性不動作時間				—		0.1/0.2/0.5秒									
定格電流 ・ ご注文品番 表面形				200/ 225/ 250/ 300/ 350/ 400A 可調整	● 403W4030	● 403W40W2	● 403W40W2L2								
								250A	● 404A2530	● 404A25W2	● 404A25W2L2				
								300A	● 404A3030	● 404A30W2	● 404A30W2L2				
								350A	● 404A3530	● 404A35W2	● 404A35W2L2				
				400A	● 404A4030	● 404A40W2	● 404A40W2L2								
接続方式				表面形		裏面形(注)		埋込形(注)							
標準価格(円)				156,000		174,000		221,000		352,000		370,000		440,300	
外観及び外形寸法(mm)				 A 257 A'333 B 140 C 103 D 133 A'はバー端子を含む寸法				 A 345 A'421 B 185 C 103 D 133							
短限時検出電流(定格電流に対する%)				1000固定				—							
定格遮断容量 JIS C 8201-2-2 Ann2(lcu/lcs) AC kA				100V 100/200V 200V 415V				85/43 85/43 42/21							
表面形 端子仕様				バー端子				バー端子							
接続可能最大電線(mm ²)															
取付可能付属装置	裏面形 SD			●				●							
	埋込形 FP			●				●							
	補助スイッチ AX			●				●							
	警報スイッチ AL			●				●							
	テストリード線引出し TBL			●				●							
	端子台 TB			可 能				可 能							
	キャップ式 LC			—				—							
	ハンドルロック 施錠式 HL			●				●							
	外部操作ハンドル HA			別売(HA-406)				別売(HA-405)							
	バリア BA			電源側付属(PHS-5B X 注2)				電源側付属(PHS-5B X 注2)							
端子カバー 表面形 TMC			別売(TMC-5B)				別売(TMC-5B、4P用)								
裏面形 BTC			別売(BTC-5B)				別売(BTC-5B、4P用)								
逆接続				不 可				不 可							
適合JIS規格				JIS C 8201-2-2 Ann2				JIS C 8201-2-2 Ann2							
過電流引外し方式				電子式可調整				熱動電磁							
製品質量(kg)				6.5				10.2							
一梱入数				1				1							
漏電表示				有				有							
特性、寸法図記載ページ				B-226				B-233							

■ 1φ2W200V回路に3極200V定格の漏電遮断器を使用の場合は中央極を使用せず左右極(R、T相)をご使用ください。

また、1φ3W100/200V回路に3極200V定格の漏電遮断器を使用の場合は中性線を中央極に接続してください。

■ 付属装置価格は「付属装置」の項を参照。P.B-245～

■ 適合圧着端子 P.B-269

(注)ご注文品番の後に裏面形はS、埋込形はFをつけてご注文ください。(フラッシュプレート：マンセル5Y7/1)

(注2)付属している電源側相間バリアは、400V級において必ずご使用ください。