

オール電化対応住宅用分電盤(扉付)

住宅用蓄熱分電盤1系統用



露出・半埋込形兼用:プラスチック製 マンセル8GY9.7 / 0.2

リミッタースペースなし 全電力管内向け

主幹	漏電遮断器				分岐	パールミニブレーカ			
	100A	GB-103KC				B-2N(2P2E20A)			
	125A	GB-122EC				B-2N(2P2E30A)			
	150A	GB-152EC				B-2N(2P2E40A)			

パールミニフラット(Mタイプ・扉付)



1系統

分岐回路数 + 予備回路数	8+6	納期区分	ご注文品番		MG210086TN2		露出形		タテ	ヨコ	フカサ	外形 寸法 図
						標準価格(円)		320	398	110		
主幹		分岐	40A	30A	20A	スペース	54,200		深夜電力15kW以下			220 [2]
ELB2P100A			2	1	5	6						
1φ2W 200V ↓ ELB 100A 40A 40A 20A 30A 20A 20A 20A 20A 40Aブレーカは50Aに組替可												

分岐回路数 + 予備回路数	8+6	納期区分	ご注文品番		MG212086TN2		露出形	タテ	ヨコ	フカサ	外形 寸法 図	
							標準価格(円)	320	398	110		
主幹		分岐	40A	30A	20A	スペース	60,000	深夜電力18.7kW以下				
ELB2P125A			2	1	5	6						
122W 200V ↓ ELB 125A 40A 20A 20A 20A 40A 30A 20A 20A												40Aブレーカは50Aに組替可
											220 [2]	

分岐回路数 + 予備回路数	8+6	納期区分	ご注文品番				露出形				タテ	ヨコ	フカサ	外形 寸法 図
			MG215086TN2				標準価格(円)				320	398	110	
主幹		分岐	40A	30A	20A	スペース	60,000				深夜電力22.4kW以下			
ELB2P150A			2	1	5	6								
1φ2W 200V ↓ ELB 150A 40A 20A 20A 20A 40A 30A 20A 20A 40Aブレーカは50Aに組替可														
														220 [2]

■ 40A、50Aは2回路分のスペースを使用します。

■ 参考資料

内線規程より3編5章の特殊施設「3545節 深夜電力機器の施設」3545-3引込口装置の施設(配線用遮断器の容量の選定)の項目から抜粋。

配線用遮断器の選定

深夜電力機器の容量 (kW)	配線遮断器の定格電流(A)
単相200v用	
2.2以下	15・20
2.2超過3.0以下	20
3.0超過4.5以下	30
4.5超過6.0以下	40
6.0超過7.5以下	50
7.5超過9.0以下	60
9.0超過11.2以下	75
11.2超過15.0以下	100
15.0超過18.7以下	125
18.7超過22.4以下	150
22.4超過26.2以下	175
26.2超過30.0以下	200
30.0超過33.7以下	225

■ パールミニブレーカ(2P2E 200V回路用)

		定格電流	納期区分	ご注文品番	標準価格(円)
	B-2N	20A	上列用	B2N120	1,560
			下列用	B2N220	1,560
		30A	上列用	B2N130	1,620
			下列用	B2N230	1,620
	B-2N	40A	上列用	B2N140	4,200
			下列用	B2N240	4,200
		50A	上列用	B2N150	4,200
			下列用	B2N250	4,200