

安全ブレーカ

A

パ
ー
ル
テ
ク
ト
ブ
レ
ー
カ

E
シ
リ
ー
ズ

ボ
ク
ス
ブ
レ
ー
カ

単
3
中
性
線
欠
相
保
護
付

太
陽
光
発
電
シ
ス
テ
ム
用

電
気
温
水
器
用

ミ
ニ
コ
ー
ル
ブ
レ
ー
カ

K
シ
リ
ー
ズ

W
F
シ
リ
ー
ズ



耐
熱
形
漏
電
警
報
付

ミ
ニ
ブ
ロ
テ
ク
ト
ス
イ
ッ
チ
員
張
番

外
形
寸
法
図
解
特
性
曲
線

補
修
用
生
産
終
了
品

安全ブレーカサイズ50Aフレーム

極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	2P・2E・50AF	2P・2E・50AF
型式	B-2HA	B-2HA(直流用)
定格使用電圧Ue	AC 100-100/200-200V DC -	- 125V
定格電流 ・ ご注文品番		15A ● B2HAD15
		20A ● B2HAD20
		30A ● B2HAD30
	40A ◎ B2HA40	40A ● B2HAD40
	50A ◎ B2HA50	50A ● B2HAD50
標準価格(円)	3,940	4,220
外観及び外形寸法(mm)	50Aフレーム 	50Aフレーム 
定格遮断容量(kA)	JIS C 8211 100V AC 100/200V Ann2(1cn) 200V JIS C 8201-2-1 48V DC Ann2(1cu/1cs) 125V	2.5 2.5 2.5 - - 0.3/-
端子仕様	ソルダレス端子方式(当座金付)40A/圧着端子方式(棒形)50A	
接続可能最大電線(mm ²)	8(40A)、14(50A)	
取 付 可 能 付 属 装 置	接続方式 裏面形 SD	-
	接続方式 埋込形 FP	-
	補助スイッチ AX	-
	警報スイッチ AL	-
	電圧引外し装置 SHT	-
	不足電圧引外し装置 UVT	-
	端子台 TB	-
	トリップボタン TRB	-
	ハンドルロック キャップ式 LC	別売(LC-03)
	ハンドルロック 施錠式 HL	-
外部操作ハンドル HA	-	
機械的インターロック MIW	-	
バリア BA	-	
端子カバー 表面形 TMC	付属	
端子カバー 裏面形 BTC	-	
逆接続	可能	可能
適合JIS規格	JIS C 8211 Ann2	JIS C 8201-2-1 Ann2
過電流引外し方式	熱動	熱動
質量(kg)	0.09	0.09
一梱入数	50	50
特性、寸法図記載ページ	A-56	A-56

■付属装置価格は「付属装置」の項参照。C-14ページ ■直流用は電圧はDC24V以上の電圧でご使用ください。

ハンドルキャップ

ブレーカのハンドルをON、OFFいずれかの状態で操作禁止を表示する部品です。



型式	LC-03
ご注文品番	ULC03
納期区分	◎
標準価格(円)	120

価格は1個あたりの価格です。10個単位でご注文ください。

B-2HA(安全ブレーカサイズ・50Aフレーム)について

従来の50Aフレーム(B-52EC)と比較し、面積比40%とコンパクト。
(注)住宅用分電盤に組み込まれている分岐ブレーカとの組み替えや組み込みは配線容量の不足のためできません。

