

3P・2E・125AF			3P・2E・150AF			極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	
GBU-123・1EC		GBUL-123・1EC	GBU-153・1EC		GBUL-153・1EC	型式	
100/200V		100/200V	100/200V		100/200V	定格使用電圧Ue(AC)	
6kV		6kV	6kV		6kV	定格インパルス耐電圧Uimp	
30mA	100/200/500mA	100/200/500mA	30mA	100/200/500mA	100/200/500mA	定格感度電流	
0.1秒	0.1秒	0.45秒	0.1秒	0.1秒	0.45秒	最大動作時間	
—	—	0.15秒	—	—	0.15秒	慣性不動作時間	
◎ U12301EC063V	◎ U12301EC06W2V	⑦ U12301EC06W2LV	◎ U15301EC153V		◎ U15301EC15W2V	◎ U15301EC15W2LV	
◎ U12301EC073V	◎ U12301EC07W2V	⑦ U12301EC07W2LV	◎ U15301EC153V		◎ U15301EC15W2V	◎ U15301EC15W2LV	
◎ U12301EC103V	◎ U12301EC10W2V	◎ U12301EC10W2LV	◎ U15301EC153V		◎ U15301EC15W2V	◎ U15301EC15W2LV	
◎ U12301EC1203V	◎ U12301EC120W2V	◎ U12301EC120W2LV	◎ U15301EC153V		◎ U15301EC15W2V	◎ U15301EC15W2LV	
◎ U12301EC123V	◎ U12301EC12W2V	◎ U12301EC12W2LV	◎ U15301EC153V		◎ U15301EC15W2V	◎ U15301EC15W2LV	
表面形	裏面形	埋込形	表面形	裏面形	埋込形	(注1) 接続方式	
24,700	32,400	40,000	29,200	36,900	44,500	標準価格(円)	
(過電圧検出リード線付)			(過電圧検出リード線付)			外観及び外形寸法(mm)	
 A 130(160) B 75 C 60 D 80			 A 130(160) B 75 C 60 D 80			 ()内は端子カバー付寸法	
25/7		25/7	25/7		25/7	100V AC JIS C 8201-2-2 Ann2(lcu/lcs) 定格遮断容量(kA)	
25/7		25/7	25/7		25/7	100V AC JIS C 8222 Ann2(lcn)	
圧着端子方式(圧着端子付属)		圧着端子方式(圧着端子付属)	圧着端子方式(圧着端子付属)		圧着端子方式(圧着端子付属)	表面形 端子仕様	
60		60	60		60	接続可能最大電線(mm ²)	
●		●	●		●	SD 裏面形 取付可能付属装置	
●		●	●		●	FP 埋込形	
⑦		⑦	⑦		⑦	AX 補助スイッチ	
⑦		⑦	⑦		⑦	AL 警報スイッチ	
⑦		⑦	⑦		⑦	TBL テストリード線引出し	
可能(縦形)		可能(縦形)	可能(縦形)		可能(縦形)	TB 端子台	
別売(LC-153EB)		別売(LC-153EB)	別売(LC-153EB)		別売(LC-153EB)	LC キャップ式 ハンドルロック	
●		●	●		●	HL 施錠式	
—		—	—		—	HA 外部操作ハンドル	
別売(PHS-2T)		別売(PHS-2T)	別売(PHS-2T)		別売(PHS-2T)	BA バリア	
付属		付属	付属		付属	TMC 表面形 端子カバー	
裏面形付属		裏面形付属	裏面形付属		裏面形付属	BTC 裏面形	
不可		不可	不可		不可	逆接続	
JIS C 8201-2-2 Ann2		JIS C 8201-2-2 Ann2	JIS C 8201-2-2 Ann2		JIS C 8201-2-2 Ann2	適合JIS規格	
熱動電磁		熱動電磁	熱動電磁		熱動電磁	過電流引外し方式	
0.75		0.75	0.75		0.75	製品質量(kg)	
10		10	10		10	一梱入数	
有(注2)		有(注2)	有(注2)		有(注2)	漏電表示	
B-65		B-65	B-65		B-65	特性、寸法図記載ページ	

■100/200Vは単相3線式を表します。
 ■付属装置価格は「付属装置」の項参照。C-6ページ
 ■適合圧着端子は「適合圧着端子一覧」を参照。C-25ページ
 (注1)ご注文品番の末尾Vを裏面形はSVに埋込形はFVにかえてご注文ください。
 (フラッシュプレート色：マンセル5Y7/1)
 (注2)漏電表示は過電圧で動作したときも表示します。



B
 漏電ブレーカ
 小型漏電遮断器
 Eシリーズ
 ボックスブレーカ
 単3中性線欠相保護付
 太陽光発電システム用
 ミニイコール
 Kシリーズ
 Wシリーズ
 機器組込用等
 外形寸法図
 補修用
 生産終了品